

# HTTPS 대신 HTTP를 사용하여 EUN 페이지에 사용된 Cisco 로고 이미지를 가져올 수 있습니까?

## 목차

### 질문:

### **질문:**

HTTPS 대신 HTTP를 사용하여 EUN(End User Notification) 페이지에 사용된 Cisco 로고 이미지를 가져올 수 있습니까?

**환경:**Cisco WSA(Web Security Appliance), EUN 로고 이미지 사용

기본적으로 최종 사용자 알림 페이지에 표시되는 "Cisco 로고 이미지"는 HTTPS를 사용하여 가져옵니다.

사용된 URL은 다음과 유사합니다.[https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport\\_logo.gif](https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport_logo.gif)

이 로고를 HTTP를 통해 소싱하려면 다음 사항을 변경해야 합니다.

—

1. 웹 관리 인터페이스에서 다음으로 이동합니다."네트워크 -> 인터페이스 -> 설정 편집" -> 아래의:"Appliance Management Services" 및 아래 옵션을 선택 취소합니다.
  - HTTP 요청을 HTTPS로 리디렉션(HTTP 및 HTTPS 서비스가 켜짐)
2. "Security Services(보안 서비스) -> End-User Notification(최종 사용자 알림) -> Edit Settings(설정 편집)" -> "Logo Image(로고 이미지)"에서 다음을 선택합니다.  
"Use Custom Logo:" 옵션을 선택합니다.URL 구성  
:[http://wsa:8080/images/logos/ironport\\_logo.gif](http://wsa:8080/images/logos/ironport_logo.gif) 여기서 "wsa"는 관리 인터페이스의 이름 또는 IP 주소입니다.

### 참고:

- 8080은 웹 관리 인터페이스가 수신하는 HTTP 포트의 기본 설정입니다.기본값이 변경되면 위의 URL에서 올바른 값을 사용해야 합니다.
- 다음 아래에서 이 값을 확인할 수 있습니다.Network(네트워크) > Interfaces(인터페이스) > Edit Settings(설정 편집) > Under "Appliance Management Services(어플라이언스 관리 서비스)" > HTTP