



개인 목록 관리

- 개인 목록 정보, 1 페이지
- 개인 목록 작성, 1 페이지
- 개인 목록의 구성원 변경, 2 페이지
- 개인 목록의 녹음된 이름 변경, 4 페이지
- 개인 목록 삭제, 4 페이지

개인 목록 정보

개인 목록을 사용하여 음성 메시지 수신자 그룹을 만들 수 있습니다. 개인 목록 중 하나에 음성 메시지를 주소 지정하면 목록에 있는 모든 수신자가 메시지를 받게 됩니다. Cisco Unity Connection은 사용자 정의할 수 있는 여러 개의 개인 목록을 제공합니다.

사용자는 본인의 개인 목록에만 음성 메시지를 보낼 수 있습니다. 전화 키패드나 음성 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 전자 메일 애플리케이션에서 개인 목록으로 메시지를 보낼 수는 없습니다.

개인 목록 작성

Cisco Unity Connection 관리자는 사용자가 관리할 수 있는 최대 목록 수를 지정합니다. 목록에는 미리 번호가 지정되어 있습니다. 목록에 이름을 추가했다면, 사용자가 목록을 관리할 때 Connection에서 그 목록 번호를 ID로 재생합니다.



팁 전화로 새 개인 목록을 작성할 수 있지만 Messaging Assistant 웹 도구에서 작성하는 것이 더 쉽습니다.

전화 키패드를 사용하여 개인 목록 작성

단계 1 Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.

단계 2 주 메뉴에서 설정 옵션, 메시지 설정, 개인 목록 및 개인 목록에 있는 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.

단계 3 사용되지 않은 목록의 개수를 입력합니다.

팁 사용되지 않은 목록의 개수를 모르는 경우, 주 메뉴에서 설정 옵션, 메시지 설정, 개인 목록 및 개인 목록 듣기 옵션을 차례로 선택합니다. Connection에서 목록 번호를 포함하여 이미 사용 중인 목록에 대한 정보를 재생합니다. 따라서 들리는 번호가 아닌 번호를 사용하십시오.

단계 4 Connection에서 "개인 목록 <Number>"라고 말하면 프롬프트에 따라 목록에 이름을 추가합니다.

단계 5 이름을 모두 추가하면 목록 이름 다시 녹음 옵션을 선택하고 프롬프트에 따라 목록 이름을 녹음합니다.

음성 명령을 사용하여 개인 목록 작성

단계 1 Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.

단계 2 Connection에서 "무엇을 하시겠습니까?"라고 물으면

"설정 옵션"이라고 말합니다. Connection이 일시적으로 전화 키패드로 전환됩니다.

단계 3 전화 키패드에서 메시지 설정, 개인 목록 및 개인 목록의 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.

단계 4 사용되지 않은 목록의 개수를 입력합니다.

팁 사용되지 않은 목록의 개수를 모르는 경우 메시지 설정, 개인 목록 및 개인 목록 듣기 옵션을 차례로 선택합니다. Connection에서 목록 번호를 포함하여 이미 사용 중인 목록에 대한 정보를 재생합니다. 따라서 들리는 번호가 아닌 번호를 사용하십시오.

단계 5 Connection에서 "개인 목록 <Number>"라고 말하면 프롬프트에 따라 목록에 이름을 추가합니다.

단계 6 이름을 모두 추가하면 목록 이름 다시 녹음 옵션을 선택하고 프롬프트에 따라 목록 이름을 녹음합니다.

팁 다시 음성 명령을 사용하도록 전환하려면 "음성 명령 대화" 프롬프트가 들릴 때까지 *를 누르고 있습니다.

개인 목록의 구성원 변경

개인 목록에 추가할 수 있는 최대 구성원 수는 Cisco Unity Connection 관리자가 지정합니다. 주소록에 있는 사용자 또는 시스템 배포 목록은 모두 개인 목록의 구성원이 될 수 있습니다.

회사에서 Connection이 설정된 방법에 따라 주소록에 없는 원격 음성 메시징 시스템의 사용자에게 메시지를 보내고 응답할 수도 있습니다. 이런 경우에는 이러한 사용자(원격 연락처라고 함)를 개인 목록에 포함시킬 수도 있습니다.

개인 목록의 구성원으로 이미 포함된 사용자, 시스템 배포 목록 또는 원격 연락처를 추가하려고 하면 Connection에서는 동일한 목록에 해당 구성원을 다시 추가하지 않습니다.

개인 목록에서 구성원을 추가하거나 검토 및 삭제할 수 있습니다.



참고 관리자가 개인 목록 구성원을 변경하여 나중에 사용자가 검토할 때 다르게 표시될 수도 있습니다. 드문 경우지만 관리자가 목록을 변경하여 별도의 알림 없이 사용자 목록에서 구성원이 제거될 수도 있습니다. Connection 관리자는 목록을 변경하기 전에 사용자에게 변경 사실을 알려 구성원이 실수로 제거되더라도 사용자가 다시 목록에 추가할 수 있도록 해야 합니다.

전화 키패드를 사용하여 개인 목록의 구성원 변경

단계 1 Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.

단계 2 주 메뉴에서 설정 옵션, 메시지 설정, 개인 목록 및 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.

단계 3 프롬프트에 따라 구성원을 변경, 추가, 검토 또는 삭제할 목록을 선택합니다.

팁 목록 구성원을 검토할 때 구성원을 빠르게 탐색할 수 있습니다. 목록에서 수신자를 삭제하려면 **3**을, 이전 이름으로 건너뛰려면 **7**을, 다음 이름으로 건너뛰려면 **9**를 누릅니다. 목록 시작으로 건너뛰려면 **77**을 누르고 목록 끝으로 건너뛰려면 **99**를 누릅니다.

음성 명령을 사용하여 개인 목록의 구성원 변경

단계 1 Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.

단계 2 Connection에서 "무엇을 하시겠습니까?"라고 물으면

"설정 옵션"이라고 말합니다. Connection이 일시적으로 전화 키패드로 전환됩니다.

단계 3 전화 키패드에서 메시지 설정, 개인 목록 및 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.

단계 4 프롬프트에 따라 구성원을 변경, 추가, 검토 또는 삭제할 목록을 선택합니다.

팁 목록 구성원을 검토할 때 구성원을 빠르게 탐색할 수 있습니다. 목록에서 수신자를 삭제하려면 **3**을, 이전 이름으로 건너뛰려면 **7**을, 다음 이름으로 건너뛰려면 **9**를 누릅니다. 목록 시작으로 건너뛰려면 **77**을 누르고 목록 끝으로 건너뛰려면 **99**를 누릅니다.

팁 다시 음성 명령을 사용하도록 전환하려면 "음성 명령 대화" 프롬프트가 들릴 때까지 *를 누르고 있습니다.

개인 목록의 녹음된 이름 변경

각 개인 목록에는 녹음된 이름이 있습니다. 개인 목록에 메시지를 지정하면 Cisco Unity Connection이 녹음된 이름을 재생하므로 메시지를 올바른 목록에 지정했는지 확인할 수 있습니다.

전화 키패드를 사용하여 개인 목록의 녹음된 이름 변경

프로시저

	명령 또는 동작	목적
단계 1	Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.	
단계 2	주 메뉴에서 설정 옵션, 메시지 설정, 개인 목록 및 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.	
단계 3	프롬프트에 따라 변경하고 다시 녹음할 녹음된 이름의 목록을 선택합니다. (선택한 목록에 구성원이 없으면 구성원을 추가해야 목록의 이름을 녹음할 수 있습니다.)	

음성 명령을 사용하여 개인 목록의 녹음된 이름 변경

단계 1 Connection에 전화를 걸어 사인인합니다.

단계 2 Connection에서 "무엇을 하시겠습니까?"라고 물으면

"설정 옵션"이라고 말합니다. Connection이 일시적으로 전화 키패드로 전환됩니다.

단계 3 전화 키패드에서 메시지 설정, 개인 목록 및 이름 변경 옵션을 차례로 선택합니다.

단계 4 프롬프트에 따라 변경하고 다시 녹음할 녹음된 이름의 목록을 선택합니다. (선택한 목록에 구성원이 없으면 구성원을 추가해야 목록의 이름을 녹음할 수 있습니다.)

팁 다시 음성 명령을 사용하도록 전환하려면 "음성 명령 대화" 프롬프트가 들릴 때까지 *를 누르고 있습니다.

개인 목록 삭제

전화로 목록의 개별 구성원을 삭제할 수 있지만 목록 자체는 삭제할 수 없습니다. Messaging Assistant 웹 도구에서는 녹음된 이름 및 모든 구성원을 포함하는 목록을 한꺼번에 삭제합니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.