

Telemetrie-abonnementsconfiguratie verwijderen met Catalyst-sjabloon

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Een regelmatige sjabloon maken](#)

[De sjabloon configureren](#)

[De sjabloon toewijzen aan een netwerkprofiel en het apparaat leveren](#)

Inleiding

In dit document worden stappen beschreven voor het verwijderen van het abonnement op telemetrie-ietf uit een apparaatconfiguratie met behulp van een sjabloon voor Catalyst Center.

Voorwaarden

- Cisco Catalyst Center versie 2.3.7.x
- Basiskennis van [Velocity](#) templates

Achtergrondinformatie

Deze procedure is vereist in scenario's waarin Apparaatbeheer niet is ingeschakeld of wanneer de taak Toepassingstelemetrie uitschakelen de vermelding van het telemetrieabonnement niet succesvol verwijdert.

Configureren

Een regelmatige sjabloon maken

Stap 1 Kies in het hoofdmenu Ontwerp > CLI-sjablonen.

Stap 2 Klik in het linkerdeelvenster op Projectnaam en kies het project waaronder u sjablonen maakt.

Stap 3 Klik op Toevoegen en kies vervolgens Nieuwe sjabloon in de vervolgkeuzelijst.

Stap 4 Configureer in het inschuifvenster Nieuwe template toevoegen de instellingen voor de

reguliere template.

4.1 Voer in het gebied Sjabloondetails de volgende stappen uit:

- a. Geef een unieke naam op in het veld Naam template.
- b. Kies de projectnaam in de vervolgkeuzelijst.
- c. Sjabloontype: klik op Reguliere sjabloon.
- d. Sjabloontaal: Kies de snelheid die u wilt gebruiken voor de sjablooninhoud.
- e. Kies het softwaretype in de vervolgkeuzelijst.

4.2 Voer in het gebied Apparaattype-details de volgende stappen uit:

- a. Klik op de link Apparaatgegevens toevoegen.
- b. Kies Apparaatfamilie in de vervolgkeuzelijst.
- c. Kies de apparaatserie of het apparaatmodel door een van de volgende taken uit te voeren:

Klik op het tabblad Apparaatreeks en vink het selectievakje naast de gewenste apparaatreeks aan.

Klik op het tabblad Apparaatmodellen en vink het selectievakje naast het voorkeursmodel aan.

- d. Klik op Toevoegen.

Stap 5 Klik op Doorgaan om de CLI-sjablooneditor weer te geven.

De sjabloon configureren

Stap 1. Voeg dit script toe aan de sectie Sjabloonconfiguratie:

```
#MODE_ENABLE  
term shell
```

```
function removeall() {  
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`  
do  
conf t  
no telemetry ietf subscription $id  
exit  
done  
}  
  
removeall
```

#MODE_END_ENABLE

Stap 2.Sla de template op.

Stap 3.Schakel op het tabblad Variabelen de variabele \$id uit.

Stap 4.De template vastleggen.

De sjabloon toewijzen aan een netwerkprofiel en het apparaat leveren

Volg de officiële documentatie van Cisco om de sjabloon toe te passen op het netwerkprofiel. Zodra de sjabloon is gekoppeld, kunt u het apparaat inrichten.

Zie voor gedetailleerde richtlijnen: [Sjablonen koppelen aan netwerkprofielen](#).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.