

Aangepaste spraakoproepen op TelePresence-server configureren

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u aangepaste spraakaanwijzingen op uw TelePresence Server kunt instellen. Alle commentaren kunnen in uw eigen taal via API worden gelokaliseerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- TelePresence Server 4.3
- TelePresence Conductor

Opmerking: Er is geen specifieke versie van de Conductor vereist. Deze functie kan werken met elke Conductor-versie met geavanceerde parameters.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen conferenties op de Conductor worden gehouden voordat u enige conferentie verandert.

Het aangepaste audiobestand moet:

- 16 bits
- 16 kHz bemonsteringssnelheid
- WAV PCM-indeling
- Maximale lengte 40 seconden
- Mono-spoor

Zo voegt u aangepaste spraakoproepen toe:

Stap 1. Stel een HTTP-server in om het audiobestand of de audio-bestanden te ontvangen met de gewenste optie.

Stap 2. Op de Conductor, navigeer naar **Conference Conguration > vergadersjablonen** en vind de sjabloon voor de conferentie.

Stap 3. Kies **geavanceerde parameters**, klik op **Bewerken**.

Stap 4. In het tekstvak **Aangepaste parameters** voert u de URL van het audiobestand in met de juiste API-opdracht zoals gedefinieerd in de API-gids onder **flex.conference.Maken**-ingangen.

Bijvoorbeeld:

```
"useCustomWelcomeScreenAudio": true,  
"customWelcomeScreenAudio": "http://192.168.0.5/custom_sound_file.wav"
```

Stap 5. Selecteer **Opslaan**.

Stap 6. Aanbevolen wordt om de instelling op dit punt te testen om er zeker van te zijn dat het systeem werkt zoals verwacht.

Opmerking: De Conductor kan het aanpassingsveld accepteren en naar de conferentie inbellen en starten, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de aangepaste audio-aanwijzingen worden gehoord. Als fouten voorkomen wanneer TelePresence Server probeert een herinnering op te halen en af te spelen dan wordt geen herinnering weergegeven en kan stilte worden gehoord.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- [TelePresence Server 4.3 release-opmerking](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)