

# Het weergavegedrag van de FMC Hotfix-versie verduidelijken

## Inhoud

---

## uitgifte

Na het succesvol installeren van de Hotfix CY (Cisco\_Secure\_FW\_Mgmt\_Center\_Hotfix [CY-7.6.5.1-2.sh.REL](#).tar) op Firewall Management Center (FMC) met versie 7.6.5-106, wordt het versienummer weergegeven in de gebruikersinterface (UI) en de uitvoer van de opdracht show version nog steeds 7.6.5-106 weergegeven in plaats van de hotfix-versie. De installatie is voltooid zonder fouten, maar er is onzekerheid over de vraag of het versienummer moet worden gewijzigd om de hotfix-installatie weer te geven.



# Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Model               | Cisco Secure Firewall Management Center 1600                           |
| Serial Number       |                                                                        |
| Snort Version       | 2.9.23 (Build 5010)                                                    |
| Snort3 Version      | 3.1.79.400 (Build 43)                                                  |
| Rule Pack Version   | 3265                                                                   |
| Module Pack Version | 3662                                                                   |
| LSP Version         | lsp-rel-20260729-2041                                                  |
| VDB Version         | build 406 (2025-04-07 10:41:04)                                        |
| Rule Update Version | 2026-07-29-001-vrt                                                     |
| Geolocation Version | 2026-07-11-084                                                         |
| OS                  | Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147) |
| Hostname            | FMC1600-4                                                              |

For technical/system questions, email [tac@cisco.com](mailto:tac@cisco.com) phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
-----[ FMC1600-4 ]-----  
Model : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID : 12345678-1234-1234-1234-1234567890  
Rules update version : 2026-07-29-001-vrt  
LSP version : lsp-rel-20260729-2041  
VDB version : 406  
-----
```

## milieu

FMC versie 7.6.5-106. Ook andere softwareversies kunnen worden beïnvloed.

## resolutie

Dit wordt verwacht voor FMC (en FTD) hotfix-installaties. Wanneer een hotfix is geïnstalleerd (bijvoorbeeld 7.6.5.1-2 bovenop 7.6.5 Build 106), blijft de softwareversie/build die wordt weergegeven in de UI en show version command output de basisversie (7.6.5-106). Hotfixes worden afzonderlijk geverifieerd en veranderen de weergegeven basisversiesreeks niet.

### Installatie hotfix verifiëren

Als u definitief wilt bevestigen dat de hotfix op de firewall is geïnstalleerd, controleert u de patchgeschiedenis van de FMC CLI met behulp van de volgende stappen:

1. Voer de expertmodus in:

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. Geef de patchgeschiedenis weer:

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

**Hotfix Hotfix\_CY-2**

## Aanvullende overwegingen

Als u de "gereedheidscontrole" gebruikt voor toekomstige upgrades, bepaalt deze de hotfix-status van de patchgeschiedenis (niet de UI-versiesnaar), dus dit gedrag is normaal en heeft geen invloed op upgrades.

## Oorzaak

Dit is het ontworpen gedrag voor FMC hotfix-installaties. Het systeem onderhoudt de weergave van de basissoftwareversie terwijl hotfix-installaties afzonderlijk worden gevolgd in de patchgeschiedenis.

## Gerelateerde inhoud

- [Cisco Secure Firewall Threat Defense Hotfix Release Notes](#)
- [Cisco Technical Support en downloads](#)
- Cisco bug ID [CSCwb10571](#)

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.