

Factorale reset op SPA302D-handset

Doel

Dit artikel legt uit hoe terug te keren naar fabrieksinstellingen op SPA302D mobiele handset.

Voorzichtig: De fabrieksreset verwijdert alle gegevens uit de handset, zoals contacten, sneltoetsen en aanroeprecords. De handset wordt teruggezet in de oorspronkelijke fabriekssoftwarefase. De handset-registratie wordt echter niet gewijzigd.

Toepassbaar apparaat

- SPA302D handset

Softwareversie

- v2.31

Factorale reset uitvoeren

Stap 1. Druk op het thuis scherm op de knop **Selecteren** om het pictogram **Instellingen** te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu *Instellingen* de optie **Factory Reset** met het gebruik van navigatieknoppen **omhoog** en **omlaag** en druk op de **selectieknop**.

Stap 3. Druk in het menu *Fabric Reset* op de zachte toets **Bevestig** om de fabrieksreset te bevestigen.

De handset wordt teruggezet op de oorspronkelijke fabriekssoftware en wordt teruggestuurd naar het thuis scherm.