

Remote-beheer op SPA800 analoge telefoonadapter

Doel

Met afstandsbeheer kunt u de SPA8000 vanaf een externe locatie via het internet beheren. Met afstandsbeheer kunt u toegang krijgen tot de beheerwebserver van een computer die niet rechtstreeks is aangesloten op de SPA8000. Het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe u het afstandsbeheer op de SPA8000 analoge telefoonadapter kunt configureren.

Toepassbaar apparaat

- SPA8000 analoge telefoonadapter

Softwareversie

- 6.1.12

Configuratie van het afstandsbeheer

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie als beheerder of gebruiker en kies **Advanced > Network > WAN-status**. De pagina *WAN Status* wordt geopend:

[Status](#) **Wan Status** [Lan Status](#) [Application](#) [Trunk Status](#)
[User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

Internet Connection Settings

Connection Type:

Static IP Settings

Static IP: NetMask:

Gateway:

PPPoE Settings

PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:

PPPOE Service Name:

Optional Settings

HostName: Domain:

Primary DNS: Secondary DNS:

DNS Server Order: DNS Query Mode:

Primary NTP Server: Secondary NTP Server:

DHCP IP Revalidate Timer: Minutes

MAC Clone Settings

Enable MAC Clone Service: Cloned MAC Address:

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

VLAN Settings

Enable VLAN: VLAN ID: [0x000-0xFFFF]

[Trunk Status](#)
[User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

Stap 2. Scrollt naar het gedeelte Remote Management.

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

VLAN Settings

Enable VLAN: VLAN ID: [0x000-0xFFFF]

Stap 3. Kies **ja** uit de vervolgkeuzelijst WAN-webserver inschakelen om de WAN-webserver in te schakelen. Hierdoor kan de beheerwebserver worden bediend van een computer die niet rechtstreeks is aangesloten op de telefoonadapter. De standaardwaarde is ja.

Stap 4. Voer de WAN-webserverpoort in het veld WAN-webserver in. De poort van de WAN Web Server wordt gebruikt voor WAN toegang tot het ATA apparaat. De standaardwaarde is 80.

Stap 5. Klik op **Alle wijzigingen indienen** om de instellingen op te slaan.