

UC op UCS: Hardwarevervanging voor BE6K, BE7K, MM400v, MM410V, CMS1000, CMS2000, TCS

Inhoud

[Inleiding](#)

[Strategie voor hardwaresupport voor CIBU UCS-adopterproducten](#)

[DOA's of MFG-NIEUWE RMA's](#)

[BE4000](#)

[BE6000](#)

[BE6K SKU's](#)

[BOM voor BE6K-ST-BDL \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6K-STBDL-PLS \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9](#)

[BOM voor BE6M-M4 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6M-M5 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6H-M4 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6H-M5 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6K-M6 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE6K-M7 \(K9/XU\)](#)

[BE7000](#)

[BE7K SKU's](#)

[BOM voor BE7K-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7M-M4-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7M-M5-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7M-M6-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7M-M7 \(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7H-M4-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7H-M5-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7H-M6-\(K9/XU\)](#)

[BOM voor BE7H-M7 \(K9/XU\)](#)

[MultiParty Media 400v Virtual Telepresence Server Appliance](#)

[MultiParty Media 400v SKU's](#)

[BOM voor VTS-LSVR-M3](#)

[MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Server Appliance](#)

[MultiParty Media 410v SKU's](#)

[BOM voor CTI-410V-VTS-K9](#)

[BOM voor CTI-410VB-VTS-K9](#)

[Cisco MeetingServer 1000](#)

[CMS 1000SKU \(M4\)](#)

[BOM voor CTI-CMS-1000-K9 \(M4\)](#)

[CMS 1000SKU \(M5\)](#)

[BOM voor CTI-CMS-1000-K9 \(M5\)](#)

[CMS 1000SKU \(M6\)](#)

[BOM voor CTI-CMS-1000-K9 \(M6\)](#)

[Cisco MeetingServer 2000](#)

[CMS 2000SKU](#)

[BOM voor CMS2000-chassis](#)

[BOM voor primaire CMS2000-blade](#)

[BOM voor secundaire CMS2000-blades](#)

[CMS 2000SKU](#)

[BOM voor CMS2000-chassis](#)

[BOM voor primaire CMS2000-blade](#)

[BOM voor secundaire CMS2000-blades](#)

[BOM voor CMS2000-chassis \(M6\)](#)

[BOM voor CMS2000-controleblade \(M6\)](#)

[BOM voor CMS2000-mediablades \(M6\)](#)

[Oudere PID's](#)

[TelePresence Content Server](#)

[TCS SKU](#)

[BOM voor TCS SKUS \(M4 BOM is hetzelfde voor alle hierboven genoemde PIDS\)](#)

[autosnelweg CE](#)

[CE1xK SKU's](#)

[BOM voor CE1400V-M7-K9](#)

[Externe verwijzingen](#)

Inleiding

Dit artikel zal de CIBU-producten documenteren die SAVBU UCS-hardware gebruiken (ook bekend als UCS-adopterproduct) en hoe hardwaresupport werkt binnen TAC voor elk van hen.

Opmerking: dit werkt niet voor federale klanten. Als de klant een federale klant is, moet de partner degene zijn die het DOA-verzoek opent. TAC / HTTS zal worden afgewezen als ze proberen een DOA-verzoek voor federale klanten te openen.

Een klantgerichte versie van deze informatie is te vinden op

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/collaboration-virtualization-hardware.html.

De producten waarop dit document betrekking heeft zijn

- BE6K – modellen BE6000S, BE6000M, BE6000H
- BE7K – modellen BE7000M, BE7000H
- Cisco Media Server
- Media 400V

- TelePresence Content Server
- Expressway CE - CE1400V, CE1300, CE1200

Definities van termen die in dit document worden gebruikt

- BExK - Cisco Business Edition Server
- CE1xK - Cisco Expressway Server
- SKU - Stock Keeping Unit, een Cisco-onderdeelnummer dat door een klant kan worden gekocht
- FRU - Field Replaceable Unit, een onderdeel dat kan worden RMA'd en geïnstalleerd door een klant met specifieke kennis of FE
- CRU - Door de klant vervangbare eenheid, een onderdeel dat RMA'd kan zijn en zonder specifieke training door de klant kan worden geïnstalleerd
- BOM - Bill of Materials, een lijst met subcomponenten die zijn opgenomen in een configureerbare SKU

Strategie voor hardwaresupport voor CIBU UCS-adopterproducten

Alle producten die in dit document zijn opgenomen, volgen dezelfde strategie voor hardwareondersteuning als UCS-C-servers.

Dit betekent dat Cisco RMA Depots geen voorraad hebben en SVO geen volledige server, geconfigureerde RMA's ondersteunt.

De vervanging van de hardware moet plaatsvinden op het niveau van de componenten op basis van de diagnose van de klant, de partner en/of de TAC.

DOA of MFG-NIEUWE RMA's

Omdat de volledige server, het geconfigureerde chassis niet in de SVO-tool zit, moet een DOA RMA als MFG-New worden geplaatst, waarbij het onderdeel "CLR-MISC" wordt gebruikt met de juiste PID van het product die in de speciale instructies van de RMA is vermeld.

Elke RMA voor een product dat vooraf geïnstalleerde software bevat, moet worden verwerkt als MFG-NEW om de hypervisor en apps vooraf in de fabriek te kunnen installeren. Er is de mogelijkheid dat een beperkte voorraad BE6K MD-servers zich in Cisco RMA-depots bevindt, maar deze servers hebben geen vooraf geïnstalleerde software.

Ja! BELANGRIJK!

Wanneer een nieuwe versie van de BE-server (bijvoorbeeld M5 die de M4-servers vervangt) beschikbaar is, wordt de vorige versie al snel het einde van de verkoop.

MFG-NEW RMA's zijn alleen mogelijk voor een PID die het einde van de verkoop nog niet heeft bereikt.

Vanaf oktober 2018 betekent dit dat TAC deze optie niet kan gebruiken voor M4-gebaseerde BE6K- of BE7K-servers omdat ze EOS zijn. Alleen M5-gebaseerde servers kunnen worden besteld.

TAC (zowel UC als SV) moeten moeilijke hardwareproblemen blijven oplossen en intern en zelfs via BEMS escaleren als dat nodig is. Het vervangen van de volledige server is niet langer een optie als laatste redmiddel.

Opmerking voor vervanging moederbord/moederbord:

UCSC-moederborden worden traditioneel vervangen met behulp van FRU op het hoogste chassisniveau. Voor de UC-producten in dit document die op M4 gebaseerde servers zijn, zal de SVO-tool automatisch de UC-SKU vervangen door de UCS-versie. Dit betekent dat als u de RMA-PID op het hoogste niveau gebruikt, uw klant een chassis en hoofdbord krijgt zonder harde schijf, RAM, enz.

Opmerking: voor de op M3 gebaseerde "be6k"-servers (BE6K-ST-BDL*) is het product End Of Support.

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-c51-734760.html>

BE4000

Cisco® Business Edition 4000 (BE4000) is gebaseerd op de ISR4321 en bevat geen UCS-component als onderdeel van de oplossing.

Artikelnummer: BE4S-V-K9 Cisco Business Edition 4000 Appliance

Afzonderlijke componenten buiten Network Interface Modules (NIM's) zijn niet beschikbaar voor RMA.

BE6000

Cisco® Business Edition 6000 (BE6000) was het eerste UCS-adopterproduct dat werd aangeboden voor UC-producten die werden geleverd met in de fabriek geïnstalleerde virtualisatiesoftware (ESXi) en bevat OVA- en ISO-installatiemediën voor UC-software op de ESXi-datastore. Het bevat ESXi voorgeïnstalleerd uit de fabriek, samen met een set van kern UC VM's gemaakt en mogelijk voorgeïnstalleerd.

Er zijn drie versies van de BE6K, elk met verschillende mogelijkheden en verschillende hardware.

BE6K MD ondersteunt 1000 gebruikers, tot 1200 apparaten en 4+1* UC-apps

BE6K HD ondersteunt 1000 gebruikers, tot 2500 apparaten en 8+1* UC-apps

BE6000S ondersteunt 150 gebruikers, tot 300 apparaten en voert een vaste configuratie van 5 UC-apps uit. Het wordt geleverd met een ISR 2921V. De drie SKU's voor het product geven het type VWIC aan waarmee de ISR wordt geleverd voor PSTN-connectiviteit (FXO, PRI of BRI).

*De +1 app voor BE6K is altijd Prime Collaboration Provisioning voor BE.

BE6K SKU's

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
BE6K-ST-BDL-K9	BE6K Middelzware server, Export Restricted SW (UCS M3)	Blue Bird
BE6K-ST-BDL-XU	BE6K Medium Density Server, Export Unrestricted SW (UCS M3)	
BE6K-STBDL-PLS-K9	BE6K High Density Server, Export Restricted SW (UCS M3)	Blue Lagoon
BE6K-STBDL-PLS-XU	BE6K High Density Server, Export Onbeperkt SW (UCS M3)	
BE6S-PRI-M2-K9	BE6000S, 2921V, PRI (UCS E160D M2)	Canberra
BE6S-BRI-M2-K9	BE6000S, 2921V, BRI (UCS E160D M2)	Canberra
BE6S-FXO-M2-K9	BE6000S, 2921V, FXO (UCS E160D M2)	Canberra
BE6M-M4-K9	BE6000-server met gemiddelde dichtheid, SW met exportbeperking (UCS M4)	BlueMoon
BE6M-M4-XU	BE6000-server met gemiddelde dichtheid, onbeperkt SW exporteren (UCS M4)	
BE6H-M4-K9	BE6000 High Density Server, Export Restricted SW (UCS M4)	BlueMoon
BE6H-M4-XU	BE6000 High Density Server, Export Unrestricted SW (UCS M4)	
BE6M-M5-K9	Cisco Business Edition 6000M (M5)-toestel, Export Restr SW	blauwe kever
BE6M-M5-XU	Cisco Business Edition 6000M (M5)-toestel, EXP Unrestr SW	
BE6H-M5-K9	Cisco Business Edition 6000H (M5)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 6000H (M5), EXP Unrestr SW	blauwe kever

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
BE6H-M5-XU		
BE6K-M6-K9 BE6K-M6-XU	Cisco Business Edition 6000 (M6)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 6000 (M6)-toestel, EXP Unrest SW	Duros 4
BE6K-M7-K9 BE6K-M7-XU	Cisco Business Edition 6000 (M7) toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 6000 (M7)-toestel, EXP Unrest SW	KreeAC4

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de BE6K.

BOM voor BE6K-ST-BDL (K9/XU)

CITG Adopter SKU	SAVBU SKU	Beschrijving	hoeveelheid	SKU FRU/SAVBU
BE6K-ST-BDL-K9 of BE6K-ST-BDL-XU	UCSC-C220-M3S	UCS C220 M3-chassis en moederbord	1	BE6K-ST-BDL-K9= of BE6K-ST-BDL-XU=
	N20-BBLKD	UCS 2,5-inch HDD-opvulpaneel	4	
	UCSC-HS-C220M3	Warmtegootsteen voor UCS C220 M3-rackserver	2	
	UCSC-PSU-BLKP	Spanningspaneel/vulmiddel voor voeding	1	
	UCSC-RAIL1	2U-railkit voor C220-servers	1	
	UCSC-PCIF-01F	PCIe-vuller op volledige hoogte voor de C-reeks	1	
UCS-CPU-E5-2609	UCS-CPU-E5-2609	2,4 GHz E5-2609/80 W 4C/10 MB cache/DDR3 1.066 MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X041RY-A	4 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/single rank/x4/1.35V-1.5V/35nm	4	UCS-MR-1X041RY-A=
UC-A03-D500GC3	A03-D500GC3	500GB 6 Gb SATA 7,2 K RPM SFF hot-pluggable/slede voor harde schijven gemonteerd	4	A03-D500GC3=

CITG Adopter SKU	SAVBU SKU	Beschrijving	hoeveelheid	SKU FRU/SAVBU
UC-PSU-650 W	UCSC-PSU-650W	650 W voeding voor rackservers uit de C-reeks	1	UCSC-PSU-650W=
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV RAID-kaart met 8 interne SAS/SATA-onderdelen, S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT-SD-16G-C220	UCSC-SD-16G-C220	16 GB SD-kaartmodule voor C220-servers	1	UCSC-SD-16G-C220=

BOM voor BE6K-STBDL-PLS (K9/XU)

CITG Adopter SKU	SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
BE6K-STBDL-PLS-K9 of BE6K-STBDL-PLS-XU	UCSC-C220-M3S=	SL1 Ivy Bridge-chassis en -moederbord	1	BE6K-STBDL-PLS-K9 of BE6K-STBDL-PLS-XU
CIT-CPU-E5-2665	UCS-CPU-E5-2665=	2,40 GHz E5-2665/115 W 8C/20 MB cache/DDR3 1600 MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X082RY-A	4 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/single rank/x4/1.35V-1.5V/35nm	6	UCS-MR-1X041RY-A=
CIT-HDD300GI2F105	UCS-HDD300GI2F105	500GB 6 Gb SATA 7,2 K RPM SFF hot-pluggable/slede voor harde schijven gemonteerd	8	UCS-HDD300GI2F105=
UC-PSU-650 W	UCSC-PSU-650W	650 W voeding voor rackservers uit de C-reeks	2	UCSC-PSU-650W
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV RAID-kaart met 8 interne SAS/SATA-onderdelen, S	1	UCS-RAID9271CV-8I
CIT-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	Intel Quad GbE-adapter	1	UCSC-PCIE-IRJ45
	R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

BOM voor BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9

CITG Adopter SKU	SAVBU SKU	Beschrijving	hoeveelheid	SKU FRU/SAVBU
UCS E160D-onderdelen				
UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS E160D M2-chassis, E5-2418LV2 6-core 2,0 GHz	1	E160DM2-SVC
E100-8-16-MEM-UPG	E100-8-16-MEM-UPG	Upgrades E140/160 Eerste geheugendimm van 8 naar 16 GB. 1.333 MHz RDIMM/PC3-1.0600	1	E100D-MEM-RDIM16G=
E100D-HDSASED600G	E100D-HDSASED600G	600 GB, SAS SED harde schijf voor DoubleWide UCS-E	3	E100D-HDSASED600G=
E100-SD-8G	E100-SD-8G	8 GB SD-kaart voor SingleWide en DoubleWide UCS-E	1	E100-SD-8G=
SCHIJFMODUS-RAID-5	SCHIJFMODUS-RAID-5	Harde schijven configureren als RAID 5	1	N.v.t.
ISR 2921V-onderdelen				
CISCO2921-V/K9	--	Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB	1	CISCO2921/K9
PWR-2921-51-AC	--	Cisco 2921/2951 wisselstroomvoeding	1	PWR-2921-51-AC=
MEM-2900-512U1GB	--	Cisco 2900 1 GB DRAM-upgrade	1	MEM-2900-1 GB=
MEM-CF-256MB	--	256MB Compact Flash voor Cisco 1900, 2900, 3900 ISR	1	MEM-CF-256MB=
PVDM3-32	--	32-kanaals DSP-module met hoge dichtheid voor spraak en video, SPARE		PVDM3-32=
CAB-ETH-S-RJ45	--	Gele kabel voor Ethernet, Straight-through, RJ-45, 6 feet	1	CAB-ETH-S-RJ45=
CAB-CONSOLE-USB	--	Consolekabel 6 ft met USB Type A en mini-B	1	CAB-CONSOLE-USB=
ISR Software en licenties				
S29UK9-15403M	--	Vooraf laden voor iOS 15.4 (3M)	--	--

CITG Adopter SKU	SAVBU SKU	Beschrijving	hoeveelheid	SKU FRU/SAVBU
SL-29-IPB-K9	--	IP Base-licentie voor Cisco 2901-2951	--	--
SL-29-UC-K9	--	Unified Communication License voor Cisco 2901-2951	--	--
ISR-CCP-EXP	--	Cisco Config Pro Express op routerflash	--	--
FL-CUBEE-5	--	Enterprise-licentie voor Unified Border Element - 5 sessies	--	--
Een daarvan, gebaseerd op SKU op het hoogste niveau (PRI, BRI, FXO)				
VWIC3-1MFT-T1/E1	--	3e generatie Multiflex Trunk Voice/WAN Int. met 1 poort. Kaart - T1/E1	1	VWIC3-1MFT-T1/E1=
VIC2-2BRI-NT/TE	--	Spraakinterfacekaart met twee poorten - BRI (NT en TE)	1	VIC2-2BRI-NT/TE=
VIC2-4FXO	--	Spraakinterfacekaart met vier poorten - FXO (universeel)	1	VIC2-4FXO=

BOM voor BE6M-M4 (K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF met CPU, mem, HD, PCIe, PSU, railkit	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2,40 GHz E5-2630 v3/85 W 8C/20 MB cache/DDR4 1866 MHz	1	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X162RV-A	16 GB DDR4-2133 MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1,2 V	2	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6 Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot-pluggable slede/drive gemonteerd	6	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	770 W hot-pluggable wisselstroomvoeding voor 1U-rackserver uit de C-reeks	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1 GB	Cisco 12 Gbps SAS 1 GB FBWC-cachemodule (RAID 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1 GB=
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 6 fysieke schijven van de BE6M-M4 zijn geconfigureerd in één RAID5-volume.

Noot: CIT-MR-1X162RU-A is op 29 maart 2017 vervangen door CIT-MR-1X162RV-A.

BOM voor BE6M-M5 (K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD met CPU, mem, HD, PCIe, PSU	1	
UCS-CPU-4114	2,2 GHz 4114/85 W 10C/13,75 MB cache/DDR4 2400 MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	3	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	6	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770 W wisselstroomvoeding voor rackserver	1	
UCSC-RAID-M5	Cisco 12G modulaire RAID-controller met 2 GB cache	1	
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 6 fysieke schijven van de BE6M-M5 zijn geconfigureerd in één RAID5-volume.

BOM voor BE6H-M4 (K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF met CPU, mem, HD, PCIe, PSU, railkit	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2,40 GHz E5-2630 v3/85 W 8C/20 MB cache/DDR4 1866 MHz	2	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2133 MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1,2v	6	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6 Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot-pluggable slede/drive gemonteerd	8	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	770 W hot-pluggable wisselstroomvoeding voor 1U-rackserver uit de C-reeks	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1 GB	Cisco 12 Gbps SAS 1 GB FBWC-cachemodule (RAID 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1 GB=
CIT-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	1	UCSC-PCIE-IRJ45=
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 8 fysieke schijven van de BE6H-M4 zijn geconfigureerd in één RAID5-volume.

Noot: CIT-MR-1X081RU-A werd op 29 maart 2017 vervangen door CIT-MR-1X081RV-A.

BOM voor BE6H-M5 (K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD met CPU, mem, HD, PCIe, PSU	1	
UCS-CPU-4114	2,2 GHz 4114/85 W 10C/13,75 MB cache/DDR4 2400 MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	4	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	8	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770 W wisselstroomvoeding voor rackserver	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	1	
UCSC-RAID-M5	UCSC-RAID-M5	1	
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 8 fysieke schijven van de BE6H-M5 zijn geconfigureerd in één RAID5-volume.

BOM voor BE6K-M6 (K9/XU)

SKU	FRU	Beschrijving	hoeveelheid
BE6K-M6-K9 BE6K-M6-XU	UCSC-C220-M6S=	UCS C220 M6-rack met CPU, mem, schijven, 1U-backplane voor harde schijf met SFF	1
BE6K-CPU-M6	UCS-CPU-I4310T=	Intel 4310T 2,3 GHz/105 W 10C/15 MB DDR4 2.667 MHz	1
BE6K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	4
BE6K-RADICTRLR-M6	UCSC-RAID-220M6=	Cisco 12G SAS RAID-controller met 4 GB FBWC (16 DRV) met 1U Brkt	1

BE6K-DISC-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	6
BE6K-PSU-M6	UCSC-PSU1-1050W=	Cisco UCS 1050W AC-voeding voor rackserver	2
BE6K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+-gecertificeerd, voor M6-servers	1

*Opmerking: BE6H heeft geen M6 1:1-vervanging zoals de vorige versies.

BOM voor BE6K-M7 (K9/XU)

	Beschrijving	PID	Adopter PID
Leveraged Base Server	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	
CPU	(12C/2,0 GHz)	UCS-CPU-I4510T	BE6K-CPU-M7
geheugen	5.600 MHz 16 GB DIMM's	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
opslag	RAID-controller	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RADICTRLR-M7
	600GB 10K SAS-HARDE SCHIJF	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISC-M7
Netwerk + IO	OCP 3,0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-COPNIC-M7
	PCIe-NIC (4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PICENIC-M7
	10GE Fiber SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe-uitbreidingskaart	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
Misc.	Voedingen	UCSC-PSU1-	BECE-PSU-M7

		1200W-D	
	Trusted Platform Module	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	Rackmontagekit	UCSC-RAIL-D	
(AutoExpands)	Warmteafvoerputten voor CPU	UCSC-HSLP-C220M7	
	Blinderingspaneel (DIMM-sleuf)	UCS-DDR5-BLK	
	Blinderingspaneel (schijfsleuf)	UCSC-BBLKD-M7	
	Opslagkabel	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAID-controllerbeugel	UCSC-HPBKT-22XM7	
	Daughterboard voor OCP NIC	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart2)	UCSC-FBRS2-C220M7	
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart3)	UCSC-FBRS-C220-D	

BE7000

Cisco® Business Edition 7000 (BE7000) is een grotere versie van de BE6000. Het bevat ESXi voorgeïnstalleerd uit de fabriek, samen met een set van kern UC VM's gemaakt en mogelijk voorgeïnstalleerd.

BE7000 ondersteunt meer dan 1000 gebruikers. Het ondersteunt 4-6 UC-toepassingen.

BE7000 is bedoeld om te worden gebruikt als een "bouwsteen" als een middelgrote TRC die profiteert van het gemak bij het bestellen en implementeren dat met BE6000 is geïntroduceerd.

BE7K SKU's

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
BE7K-K9	BE7K-server, Export Restricted (K9) SW	Touvlo
BE7K-XU	BE7K-server, Export Unrestricted (XU) SW (UCS M3)	
BE7M-M4-	BE7K Medium-Density Server, Export Restricted (K9) SW	BlueMoon

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
K9 BE7M-M4-XU	BE7K Medium-Density Server, Export Unrestricted (XU) SW (UCS M4)	
BE7H-M4-K9 BE7H-M4-XU	BE7K High-Density Server, Export Restricted (K9) of Unrestricted (XU) SW BE7K High-Density Server, Export Unrestricted (XU) SW (UCS M4)	BlueMoon
BE7M-M5-K9 BE7M-M5-XU	Cisco Business Edition 7000M (M5)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 7000M (M5)-toestel, EXP Unrestr SW	blauwe kever
BE7H-M5-K9 BE7H-M5-XU	Cisco Business Edition 7000H (M5)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 7000H (M5)-toestel, EXP Unrestr SW	blauwe kever
BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	Cisco Business Edition 7000M (M6)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 7000M (M6)-apparaat, EXP Unrestr SW	Duros 4
BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	Cisco Business Edition 7000H (M6)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 7000H (M6)-apparaat, EXP Unrestr SW	Duros 4
BE7M-M7-K9 BE7M-M7-XU	Cisco Business Edition 7000M (M7)-toestel, Export Restr SW Cisco Business Edition 7000M (M7)-apparaat, EXP Unrestr SW	KreeAC4

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
BE7H-M7-K9	Cisco Business Edition 7000H (M7)-toestel, Export Restr SW	KreeAC4
BE7H-M7-XU	Cisco Business Edition 7000H (M7)-apparaat, EXP Unrestr SW	

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de BE7K.

BOM voor BE7K-(K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C240-M3S=	SL2 Ivy Bridge-chassis	1	UCSC-C240-M3S=
CIT2-CPU-E5-2640=	2,50 GHz E5-2640/95 W 6C/15 MB cache/DDR3 1.333 MHz	2	UCS-CPU-E5-2640=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/dual rank/1.35v	8	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT2-A03-D300GA2=	2,5-inch 300GB, 10K RPM, SAS 146 GB	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1200=	1200W 2u Voeding voor UCS	2	UCSC-PSU2-1200=
CIT2-RAID-9271CV	MegaRAID 9271CV RAID-kaart met 8 interne SAS/SATA-onderdelen, S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	2	UCSC-PCIE-IRJ45

BOM voor BE7M-M4-(K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C240-M4S2	UCS C240 M4 SFF 16 HD met CPU, mem, HD, PCIe, PS, rail met uitbreidingskaart	1	UCSC-C240-M4S2=
CIT2-CPU-E52680D	2,50 GHz E5-2680 v3/120 W 12 C/30 MB cache/DDR4 2133 MHz	1	UCS-CPU-E52680D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/dual rank/1.35v	4	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2,5-inch 300GB, 10K RPM, SAS 146 GB	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2V2-1200W	1200W / 800W V2 wisselstroomvoeding voor 2U C-Servers	2	UCSC-PSU2V2-1200W=
CIT2-	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
MRAID12G			MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-1 GB	Cisco 12 Gbps SAS 1 GB FBWC-cachemodule (RAID 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1 GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	2	UCSC-PCIE-IRJ45=
CIT2-PCI-1B-240M4	Rechter PCIe-uitbreidingskaart (uitbreidingskaart 1) (3 x8) voor 6 PCI-sleuven	1	UCSC-PCI-1B-240M4=
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 12 fysieke schijven van de BE7M-M4 zijn geconfigureerd in twee RAID5-volumes van elk 6 fysieke schijven.

Noot: CIT2-MR-1X162RU-A werd vervangen door CIT2-MR-1X162RV-A op 29 maart 2017.

BOM voor BE7M-M5-(K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 24 SFF + 2 schijven achteraan met CPU, mem, HD, PCIe, PS	1	
UCS-CPU-6132	2,6 GHz 6132/140 W 14C/19,25 MB cache/DDR4 2666 MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	6	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	14	
UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC-voeding voor rackserver	2	
UCSC-RAID-M5HD	Cisco 12G modulaire RAID-controller met 4 GB cache	1	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	2	
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 14 fysieke schijven van de BE7M-M5 zijn geconfigureerd in twee RAID5-volumes van elk 7 fysieke schijven.

BOM voor BE7M-M6-(K9/XU)

SKU	FRU	Beschrijving	aantal
BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6-rack met CPU, mem, schijven, 2U met 24	1
BE7M-CPU-M6	UCS-CPU-I6326=	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16 C/24 MB DDR4 3200 MHz	1

BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	6
BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAID-controller met 4 GB FBWC (16 DRV) met 1U Brkt	1
BE7K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	16
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe-NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A-240M6=	C240 M6-uitbreidingskaart1A; (x8; x16x, x8); StBkt; (CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1-1050W=	Cisco UCS 1050W AC-voeding voor rackserver	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+-gecertificeerd, voor M6-servers	1

BOM voor BE7M-M7 (K9/XU)

	Beschrijving	PID	Adopter PID
Leveraged Base Server	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	
CPU	(16C/2,8 GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
geheugen	5.600 MHz 16 GB DIMM's	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
opslag	RAID-controller	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600GB 10K SAS-HARDE SCHIJF	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISC-M7
Netwerk + IO	OCP 3,0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-COPNIC-M7
	PCIe-NIC (4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PICENIC-M7
	10GE Fiber SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe-uitbreidingskaart	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7

Misc.	Voedingen	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	Trusted Platform Module	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	Rackmontagekit	UCSC-RAIL-D	
(AutoExpands)	Warmteafvoerputten voor CPU	UCSC-HSHP-C240M7	
	Blinderingspaneel (DIMM-sleuf)	UCS-DDR5-BLK	
	Blinderingspaneel (schijfsleuf)	UCSC-BBLKD-M7	
	Opslagkabel	CBL-SAS-Y-C240M7	
	RAID-controllerbeugel	UCSC-SDBKT-24XM7	
	Daughterboard voor OCP NIC	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

BOM voor BE7H-M4-(K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C240-M4SX	UCS C240 M4 SFF 24 HD met CPU, mem, HD, PCIe, PS, rail met uitbreidingskaart	1	UCSC-C240-M4SX=
CIT2-CPU-E52660D	2,60 GHz E5-2660 v3/105 W 10C/25 MB cache/DDR4 2133 MHz	2	UCS-CPU-E52660D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/dual rank/1.35v	8	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2,5-inch 300GB, 10K RPM, SAS 146 GB	20	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1400W	1400W wisselstroomvoeding voor 2U- en 4U-servers uit de C-reeks	2	UCSC-PSU2-1400W=
CIT2-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-4GB	Cisco 12 Gbps SAS 4 GB FBWC-cachemodule (RAID 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-4GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	2	UCSC-PCIE-IRJ45=

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
CIT2-PCI-1B-240M4	Rechter PCIe-uitbreidingskaart (uitbreidingskaart 1) (3 x8) voor 6 PCI-sleuven	1	UCSC-PCI-1B-240M4=
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 20 fysieke schijven van de BE7H-M4 zijn geconfigureerd in vier RAID5-volumes van elk 5 fysieke schijven.

Noot: CIT2-MR-1X162RU-A werd vervangen door CIT2-MR-1X162RV-A op 29 maart 2017.

BOM voor BE7H-M5-(K9/XU)

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 24 SFF + 2 schijven achteraan met CPU, mem, HD, PCIe, PS	1	
UCS-CPU-6132	2,6 GHz 6132/140 W 14C/19,25 MB cache/DDR4 2666 MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	12	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	24	
UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC-voeding voor rackserver	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	2	
UCSC-RAID-M5HD	Cisco 12G modulaire RAID-controller met 4 GB cache	1	
R2XX-RAID5	RAID 5-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

De 24 fysieke schijven van de BE7H-M5 zijn geconfigureerd in vier RAID5-volumes van elk 6 fysieke schijven.

BOM voor BE7H-M6-(K9/XU)

SKU	FRU	Beschrijving	hoeveelheid
BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6-rack met CPU, mem, schijven, 2U met 24	1
BE7H-CPU-M6	UCS-CPU-I6348=	Intel 6348 2,6 GHz/235 W 28 C/42 MB DDR4	1

		3200MH	
BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	12
BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAID- controller met 4 GB FBWC (16 DRV) met 1U Brkt	1
BE7K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	24
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe- NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A-240M6=	C240 M6- uitbreidingskaart1A; (x8; x16x, x8); StBkt; (CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1-1050W=	Cisco UCS 1050W AC- voeding voor rackserver	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0, TCG, FIPS140- 2, CC EAL4+- gecertificeerd, voor M6- servers	1

BOM voor BE7H-M7 (K9/XU)

	Beschrijving	PID	Adopter PID
Leveraged Base Server	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	
CPU	(16C/2,8 GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
geheugen	5.600 MHz 16 GB DIMM's	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
opslag	RAID-controller	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600GB 10K SAS-HARDE SCHIJF	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISC-M7
Netwerk + IO	OCP 3,0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-COPNIC-M7
	PCIe-NIC (4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PICENIC-M7
	10GE Fiber SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe-uitbreidingskaart	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7
Misc.	Voedingen	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	Trusted Platform Module	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	Rackmontagekit	UCSC-RAIL-D	
(AutoExpands)	Warmteafvoerputten voor CPU	UCSC-HSHP-C240M7	
	Blinderingspaneel (DIMM-sleuf)	UCS-DDR5-BLK	
	Blinderingspaneel (schijfsleuf)	UCSC-BBLKD-M7	
	Opslagkabel	CBL-SAS-Y-C240M7	

	RAID-controllerbeugel	UCSC-SDBKT-24XM7	
	Daughterboard voor OCP NIC	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	Blinderingspaneel (uitbreidingskaart3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

MultiParty Media 400v Virtual Telepresence Server Appliance

De Multiparty Media 400v is een UCS-adopterproduct dat is geoptimaliseerd voor een virtuele Telepresence Server (vTS). Dit apparaat is bedoeld om de virtualisatiesoftware en één virtuele vTS-machine uit te voeren. De MM400v wordt niet geleverd met in de fabriek geïnstalleerde software en klanten moeten virtualisatiesoftware en vTS afzonderlijk aanschaffen en in licentie geven.

MultiParty Media 400v SKU's

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
VTS-LSVR-M3	Cisco Multiparty Media 400v HW-only (UCS M3) Geen SW-preloads of ESXi	Movellan

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de MM400v.

BOM voor VTS-LSVR-M3

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M3S=	SL1 (Ivy Bridge)	1	UCSC-C220-M3S=
CIT3-CPU-E5-2667B=	IC-MP, X86, 64BIT, 3,3 GHz, LGA2011, 130 W, C-TEMP 0 tot 70 inch, Xeon E5-2667 v2/8C/25M-cache, IVY BRIDGE-EP, Pb-vrij	2	UCS-CPU-E52667B=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8 GB DDR3-1.600 MHz RDIMM/PC3-1.2800/dual rank/1.35v	2	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT3-A03-D300GA2=	2,5-inch 300GB, 10K RPM, SAS 6 GB	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU-450W=	450 W voeding voor rackservers uit de C-reeks	1	UCSC-PSU-450W=
CIT3-RAID-MZ-220=	Cisco UCS RAID SAS 2008M-8i Mezz-kaart voor C220	1	UCSC-RAID-MZ-220=
R2XX-RAID1=	RAID 1-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen

SKU	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
			config

MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Server Appliance

De Multiparty Media 410 is een UCS-adopterproduct dat is geoptimaliseerd voor een virtuele Telepresence Server (vTS). Dit apparaat is bedoeld om de virtualisatiesoftware en één virtuele vTS-machine uit te voeren. De mm410 is beschikbaar als zowel chassis als blade-UCS-server.

MultiParty Media 410v SKU's

SKU	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-410V-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410v (UCS C220-M4) Geen SW-preloads of ESXi	blauw staal
CTI-410VB-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410b (UCS B200-M4) Geen SW-preloads of ESXi	Blue Jays

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de MM410.

BOM voor CTI-410V-VTS-K9

SKU/PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HDD PCIe PSU met rail kit	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52690D	2,60 GHz E5-2690 v3/135 W 12 C/30 MB cache/DDR4 2133 MHz	2	UCS-CPU-E52690D=
CIT3-MR-1X081RU-A	8 GB DDR4-2133 MHz RDIMM-PC4-17000/single rank/x4/1,2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6 Gb SAS 10K PRM SFF HDD/hot-pluggable slede/drive gemonteerd	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU1-770W	770 W hot-pluggable wisselstroomvoeding voor 1U-rackserver uit de C-reeks	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=
R2XX-RAID1=	RAID 1-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

BOM voor CTI-410VB-VTS-K9

SKU / PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 w/o CPU mem drive bays HDD mezz	1	UCSB-B200-M4=

SKU / PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
CIT3-CPU-E52690D	2,60 GHz E5-2690 v3/135 W 12 C/30 MB cache/DDR4 2133 MHz	2	UCS-CPU-E52690D=
CIT3-MR-1X081RU-A	8 GB DDR4-2133 MHz RDIMM-PC4-17000/single rank/x4/1,2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6 Gb SAS 10K PRM SFF HDD/hot-pluggable slede/drive gemonteerd	2	A03-D300GA2=
CIT3-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240 modulaire LOM voor M3-bladeservers	1	UCSB-MLOM-40G-01=
CIT3-UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage 12G SAS RAID-controller met schijfbays	1	UCSB-MRAID12G=

Cisco Meeting Server 1000

De Cisco Meeting Server 1000 is een UCS-adopterproduct dat is geoptimaliseerd voor zowel virtuele Telepresence Server (vTS) als Cisco Meeting Server (CMS, voorheen Acano). Dit apparaat is bedoeld voor het uitvoeren van de virtualisatiesoftware en één CMS- of vTS-virtuele machine. De CMS 1000 is alleen verkrijgbaar in een rackmonteerbaar chassis.

CMS 1000 SKU (M4)

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-CMS-1000-K9	Cisco Meeting Server 1000	papegaaieneiland

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de vorige (M4) versies van de CMS 1000.

BOM voor CTI-CMS-1000-K9 (M4)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF w/o CPU mem HDD PCIe PSU met rail kit	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52695E	2,10 GHz E5-2695 v4/120 W 18 C/45 MB cache/DDR4 2400 MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
CIT3-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT3-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	2	UCS-HD300G10K12G=
CIT3-PSU1-770W	770 W hot-pluggable wisselstroomvoeding voor 1U-rackserver uit de C-reeks	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
R2XX-RAID1=	RAID 1-instelling inschakelen	1	N.v.t. - Alleen config

Meer informatie:

CMS 1000 SKU (M5)

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-CMS1KM5-BUN-K9	Cisco Meeting Server 1000	????

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de CMS 1000.

BOM voor CTI-CMS-1000-K9 (M5)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCS-C-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD met CPU mem HDD PCIe PSU	1	UCSC-C220-M5SX=
UCS-CPU-6140	2,3 GHz Xeon Gold 6140 140 W 18C 24,75 MB cache	2	UCS-CPU-6140=
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	2	UCS-HD300G10K12N=
CIMC-NIEUWSTE	IMC SW (aanbevolen) nieuwste release voor C-Servers	1	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770 W wisselstroomvoeding voor rackserver	2	UCSC-PSU1-770W=
UCSC-RAILB-M4	Kogellager Rail Kit voor C220 & C240 M4 & M5 rack servers	1	UCSC-RAILB-M4=
UCSC-HS-C220M5	Warmteafvoer voor UCS C220 M5-rackservers met 150 W CPU's en minder	2	UCSC-HS-C220M5=
UCSC-BBLKD-S2	UCS C-reeks M5 SFF-schijfdeklappingspaneel	8	UCSC-BBLKD-S2=
CBL-SC-MR12GM52	Super Cap kabel voor UCSC-RAID-M5 op C240 M5 servers	1	CBL-SC-MR12GM52=
UCSC-SCAP-M5	Super Cap voor UCSC-RAID-M5, UCSC-MRAID1GB-KIT	1	UCSC-SCAP-M5=
UCSC-RAID-M5	Cisco 12G modulaire RAID-controller met 2 GB cache	1	UCSC-RAID-M5=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option	1	

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
R2xx-RAID1	RAID 1-instelling inschakelen	1	

Meer informatie:

CMS 1000 SKU (M6)

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-CMS-1K-M6-K9	Cisco Meeting Server 1000	????

BOM voor CTI-CMS-1000-K9 (M6)

CMS PID	UCS PID	Beschrijving	hoeveelheid
CTI-CMS-1K-M6-K9	UCSC-C220-M6S	UCS C220 M6-rack met CPU, mem, schijven, 1U-backplane voor harde schijf met SFF	1
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W 24 C/36 MB DDR4 3.200 MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	16
CIT3-SDB960SA1V	UCS-SDB960SA1V	960GB 2,5-inch voordelige 6G SATA SSD	2
CIT3-RAID-220M6	UCSC-RAID-M6T	Cisco 12G SAS RAID-controller met 4 GB FBWC (16 DRV) met 1U Brkt	1
CIT3-PSU1-1050W	UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC-voeding voor rackserver	2
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+-gecertificeerd, voor M6-servers	1
Automatisch uitgebreide PID's			

	CIMC-NIEUWSTE	IMC SW (aanbevolen) nieuwste release voor C-Servers	1
	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM-blanco's	16
	UCSC-HSLP-M6	Heatsink voor 1U/2U LFF/SFF GPU SKU	2
	UCSC-R2R3-C220M6	C220 / C225 M6 UCSC - HH Riser2 en Riser3 KIT	1
	CBL-SAS-C220M6	C220M6 SAS-kabel (1U); (Pismo HBA)	1
	CBL-SCAP-C220M6	C220/C240M6 1U/2U Super Cap-kabel	1
	UCSC-BBLKD-S2	UCS C-reeks M5 SFF-schijfdeklappingspaneel	8
	UCS-SCAP-M6	M6 SuperCap	1
	UCSC-RAIL-M6	ASY, MECH, RAILKIT, KOGELLAGER, M6	1

Cisco Meeting Server 2000

De Cisco Meeting Server 2000 is een UCS-adopterproduct geoptimaliseerd voor Cisco Meeting Server (CMS, voorheen Acano). Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met behulp van bare metal. De CMS 2000 is alleen verkrijgbaar in een rackmonteerbaar chassis.

CMS 2000 SKU

(M4 - verkocht en verzonden vanaf de eerste release in juni 2017 tot februari 2019.)

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-CMS-2K-BUN-K9	Cisco Meeting Server 2000 hardware- en softwarepakket	South Stack

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de vorige (M4) versies van het CMS 2000.

BOM voor CMS2000-chassis

(M4 - verkocht en verzonden vanaf de eerste release in juni 2017 tot februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCS-SPM-MINI	UCS SP Select 5108 AC2-chassis met FI6324	1	UCSB-5108-AC2=
UCSB-PSU-2500ACDV	2500W Platina AC Hot-pluggable voeding - DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	Eenfasige wisselstroommodule voor UCS 5108	1	N01-UAC1=
UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108 Verpakking voor chassis met blades met halve breedte.	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324 In-Chassis FI met 4 UP, 1x40G ExpPort, 16 10Gb	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT013	UCS Manager 3.0 alleen voor gebruik met FI 6324	2	
N20-FW014	UCS 5108 BladeChassisFW Pakket 3.1	1	
N20-FAN5	Ventilatormodule voor UCS 5108	8	N20-FAN5=
N20-CAK	Accessoireset voor UCS 5108-bladeserverchassis	1	N20-CAK=

BOM voor primaire CMS2000-blade

(M4 - verkocht en verzonden vanaf de eerste release in juni 2017 tot februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 met CPU, mem, drive bays, HDD, mezz(UPG)	1	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2,10 GHz E5-2695 v4/120 W 18 C/45 MB cache/DDR4 2400 MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modulaire LOM voor bladeservers	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	CPU Heat Sink voor UCS B200 M4/B420 M4 (achter)	1	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	CPU Heat Sink voor UCS B200 M4/B420 M4 (voorzijde)	1	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE Data CenterCompute Opt Out OptionSingleLicense-sleutel	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage12G SAS RAID-controller met schijfbays	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=

BOM voor secundaire CMS2000-blades

(M4 - verkocht en verzonden vanaf de eerste release in juni 2017 tot februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 met CPU, mem, drive bays, HDD, mezz(UPG)	7	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2,10 GHz E5-2695 v4/120 W 18 C/45 MB cache/DDR4 2400 MHz	14	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modulaire LOM voor bladeservers	7	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	7	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	CPU Heat Sink voor UCS B200 M4/B420 M4 (achter)	7	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	CPU Heat Sink voor UCS B200 M4/B420 M4 (voorzijde)	7	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE Data CenterCompute Opt Out OptionSingleLicense-sleutel	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage-lankingpanelen met controller, met drive bays voor harde schijven	14	UCSB-LSTOR-BK=
UCS-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v	56	UCS-MR-1X081RV-A=

CMS 2000 SKU

(M5 - verkocht en verzonden vanaf februari 2019.)

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
CTI-CMS2KM5-BUN-K9	Cisco Meeting Server 2000 hardware- en softwarepakket	???

*Project Codenaam is waar het product voor het eerst werd geïntroduceerd. Latere programma's kunnen hardware- en software-updates vooraf laden.

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van het CMS 2000.

BOM voor CMS2000-chassis

(M5 - verkocht en verzonden vanaf februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-5108-AC2	UCS 5108 AC2-chassis voor bladeserver, 0 voedingseenheden/8	1	UCSB-5108-AC2=

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
	ventilatoren/0 FEX		
UCSB-PSU-2500ACDV	2500W Platina AC Hot-pluggable voeding - DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	Eenfasige wisselstroommodule voor UCS 5108	1	N01-UAC1=
UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108 Verpakking voor chassis met blades met halve breedte.	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324 In-Chassis FI met 4 UP, 1x40G ExpPort, 16 10Gb	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT016	UCS Manager v4.0	2	
N20-FW016	UCS 5108-bladechassis FW-pakket 4.0	1	
N20-FAN5	Ventilatormodule voor UCS 5108	8	N20-FAN5=
N20-CAK	Accessoireset voor UCS 5108-bladeserverchassis	1	N20-CAK=

BOM voor primaire CMS2000-blade

(M5 - verkocht en verzonden vanaf februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4 met CPU, mem, drive bays, HDD, mezz(UPG)	1	UCSB-B200-M5=
UCS-CPU-6140	2,3 GHz 6140/140 W 18C/24,75 MB cache/DDR4 2666 MHz	2	UCS-CPU-6140=
UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modulaire LOM voor bladeservers	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-M5-R	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M5 CPU socket (achterzijde)	1	UCSB-HS-M5-R=
UCSB-HS-M5-F	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M5 CPU socket (voorkant)	1	UCSB-HS-M5-R=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE Data CenterCompute Opt Out OptionSingleLicense-sleutel	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF-HARDE SCHIJF	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage12G SAS RAID-controller met schijfbays	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM-blanco's	12	UCS-DIMM-BLK=

BOM voor secundaire CMS2000-blades

(M5 - verkocht en verzonden vanaf februari 2019.)

SKU/ PID	Beschrijving	hoeveelheid	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4 met CPU, mem, drive bays, HDD, mezz(UPG)	7	UCSB-B200-M5=
UCS-CPU-6140	2,3 GHz 6140/140 W 18C/24,75 MB cache/DDR4 2666 MHz	14	UCS-CPU-6140=
UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modulaire LOM voor bladeservers	7	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	7	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-M5-R	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M5 CPU socket (achterzijde)	7	UCSB-HS-M5-R=
UCSB-HS-M5-F	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M5 CPU socket (voorkant)	7	UCSB-HS-M5-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE Data CenterCompute Opt Out OptionSingleLicense-sleutel	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage-lankingpanelen met controller, met drive bays voor harde schijven	14	UCSB-LSTOR-BK=
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1,2v	56	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM-blanco's	12	UCS-DIMM-BLK=

BOM voor CMS2000-chassis (M6)

CTI-CMS-2K-M6-K9			
CIT3-FAN5	N20-FAN5	Ventilatormodule voor UCS 5108	8
CIT3-PSUT2500ACDV	UCSB-PSUT2500ACDV	2500W Titanium AC Hot Plug Voeding - DV	4
CIT3-UAC1	N01-UAC1	Eenfasige wisselstroommodule voor UCS 5108	1
CIT3-FI-M-6324	UCS-FI-M-6324	UCS 6324 In-Chassis FI met 4 UP, 1x40G Exp-poort, 16 10 Gb	2

CIT3-5108-PKG-HW	UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108 Verpakking voor chassis met blades met halve breedte.	1
------------------	------------------	--	---

BOM voor CMS2000-controleblade (M6)

CIT3-B200-M6-CON	UCSB-B200-M6	CMS-besturingsblade	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W 24 C/36 MB DDR4 3.200 MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	16
CIT3-RAID12G-M6	UCSB-RAID12G-M6	Cisco M6 FlexStorage 12G SAS RAID-controller	1
CIT3-SDC960SA1V	UCS-SDC960SA1V	960GB 2,5-inch voordelige 6G SATA SSD	2
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	Cisco UCS VIC 1440 modulaire LOM voor bladeservers	1
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	1
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+-gecertificeerd, voor M6-servers	1

BOM voor CMS2000-mediablades (M6)

CIT3-B200-M6	UCSB-B200-M6-U	CMS-mediablade	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W 24 C/36 MB DDR4 3.200 MHz	14
CIT3-MR-	UCS-MR-	16 GB RDIMM SRx4 3200 (8 GB)	112

X16G1RW	X16G1RW		
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	Cisco UCS VIC 1440 modulaire LOM voor bladeservers	7
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	Cisco UCS Port Expander Card (mezz) voor VIC	7
	N20-CAK	Toegang. kit voor 5108-bladechassis incl. Railkit, KVM-dongle	1
	N20-FW018	UCS 5108-bladechassis FW-pakket 4.2	8
	UCSB-HS-M6-F	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M6 CPU-socket (voorkant)	8
	UCSB-HS-M6-R	CPU Heat Sink voor UCS B-Series M6 CPU socket (achterzijde)	8
	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM-blanco's	128
	N10-MGT018	UCS Manager v4.2 en Intersight Managed Mode v4.2	1
	UCSB-FBLK-M6	Cisco B200 M6 lege sledes voor vooraandrijving	14
	N20-CBLKB1	Bladesleuf-opvulpaneel voor UCS 5108/enkele sleuf	7

Oudere PID's

SKU / PID	Beschrijving	Einde van de verkoop?
UCSC-C220-M3SBE	Medium TRC#2, HW Alleen equivalent van originele BE6K MD	N

TelePresence Content Server

De Telepresence Content Server is een UCS adopter product geoptimaliseerd voor TelePresence® Content Server (TCS). Organisaties kunnen kennis delen en de communicatie verbeteren door videoconferenties op te nemen. Ze hebben toegang tot live en on-demand presentaties, lessen voor afstandsonderwijs en zakelijke trainingssessies. Bovendien kan TCS live of opgenomen inhoud naar elke computer distribueren of downloaden naar uw favoriete draagbare media-apparaat. Cisco TelePresence Content Server is beschikbaar als een speciaal apparaat of als een gevirtualiseerde toepassing op VMware. Dit apparaat is bedoeld voor het uitvoeren van bare metal.

TCS SKU

SKU / PID	Beschrijving	Codenaam project*
TCS-M4-PROBUN-K9	TCS met licenties voor 5 Record/2 Live met Premium Resolution	Sonoma Beach
TCS-M4-PRO10P-K9	TCS met 10 Record/2 Live met Premium Resolution-licenties	Sonoma Beach

BOM voor TCS SKUS (M4 BOM is hetzelfde voor alle hierboven genoemde PIDS)

CITG Adopter PID	SAVBU PN	Beschrijving	AANTAL	SAVBU FRU
TCS-M4-PROBUN-K9 TCS-M4-PRO10P-K9	UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF met CPU mem HD PCIe PSU-railkit	1	UCSC-C220-M4S=
CVC-CPU-E52640D	UCS-CPU-E52640D	2,60 GHz E5-2640 v3/90 W 8C/20 MB cache/DDR4 1866 MHz	2	UCS-CPU-E52640D=
CVC-MR-1X081RU-A	UCS-MR-1X081RU-A	8 GB DDR4-2133 MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1,2v	4	UCS-MR-1X081RU-A=
CVC-A03-D600GA2	A03-D600GA2	600GB 6 Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot-pluggable slede/drive	2	A03-D600GA2=

CITG Adopter PID	SAVBU PN	Beschrijving	AANTAL	SAVBU FRU
		gemonteerd		
UCSC-RAILB-M4	UCSC-RAILB-M4	Kogellagerrailkit voor C220 M4- en C240 M4-rackservers	1	UCSC-RAILB-M4=
CVC-PSU1-770W	UCSC-PSU1-770W	770 W hot-pluggable wisselstroomvoeding voor 1U-rackserver uit de C-reeks	2	UCSC-PSU1-770W=
CAB-9K12A-NA	CAB-9K12A-NA	Netsnoer 200/240V 6A Noord-Amerika	2	CAB-9K12A-NA=
UCSC-SCCBL220	UCSC-SCCBL220	Supercap kabel 950mm	1	UCSC-SCCBL220=
UCSC-HS-C220M4	UCSC-HS-C220M4	Warmteafvoer voor UCS C220 M4-rackservers	2	UCSC-HS-C220M4=
UCSC-MLOM-BLK	UCSC-MLOM-BLK	MLOM-blinderingspaneel	1	UCSC-MLOM-BLK=
N20-BBLKD	N20-BBLKD	UCS 2,5-inch HDD-opvulpaneel	6	N20-BBLKD=
CVC-MRAID12G	UCSC-MRAID12G	Cisco 12G SAS modulaire RAID-controller	1	UCSC-MRAID12G=
CVC-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350 1 Gb-adapter met vier poorten	1	UCSC-PCIE-IRJ45=

autosnelweg CE

CE1xK SKU's

SKU	Beschrijving	Projectcodenaam
CE1400V-M7-K9	Cisco Expressway CE1400V-apparaat	KreeAC4

De onderstaande tabellen tonen de BOM voor de huidige verzendversies van de CE1xK.

BOM voor CE1400V-M7-K9

	Beschrijving	PID	Adopter PID
Leveraged Base	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	

Server			
CPU	(16C/3,6 GHz)	UCS-CPU-I6544Y	CE-CPU-M7
geheugen	5.600 MHz 16 GB DIMM's	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
opslag	RAID-controller	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RADICTRLR-M7
	600GB 10K SAS-HARDE SCHIJF	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISC-M7
Netwerk + IO	OCP 3,0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-COPNIC-M7
	PCIe-NIC (4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PICENIC-M7
	10GE Fiber SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe-uitbreidingskaart	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
		UCSC-RIS2A-22XM7	CE-PCIERISER2-M7
Misc.	Voedingen	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	Trusted Platform Module	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	Rackmontagekit	UCSC-RAIL-D	
(AutoExpands)	Warmteafvoerputten voor CPU	UCSC-HSLP-C220M7	
	Blinderingspaneel (DIMM-sleuf)	UCS-DDR5-BLK	
	Blinderingspaneel (schijfsleuf)	UCSC-BBLKD-M7	
	Opslagkabel	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAID-controllerbeugel	UCSC-HPBKT-22XM7	
	Daughterboard voor OCP NIC	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	Blinderingspaneel	UCSC-FBRS-C220-D	

	(uitbreidingskaart3)		
--	----------------------	--	--

Externe verwijzingen

- EDCS-1100687
- [BE6K-gegevensbladen](#)
- [BE7K-gegevensbladen](#)
- [Gegevensoverzicht TelePresence Server](#)
- [Cisco.com bestemmingspagina voor UC-virtualisatie](#)
- [TechZone:](#)
- [Techzone:](#)

- [Cisco TelePresence Content Server-gegevensblad](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.