Uitgeven om het URL Service Label in CUCDM in te stellen

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Probleem: Afgeven terwijl u het URL-label van de servicenaam specificeert Oplossing Schakel het URL-label in terwijl u een telefoon toevoegt via het menu Phone Schakel het URL-label in terwijl u een telefoon toevoegt via het menu Subscriber Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het URL-label van de service kunt toevoegen aan het Cisco Unified Communications Domain Manager (CUCDM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Hosted Collaboration Solutions (HCS)
- Cisco Unified Communications Domain Manager (Cisco UCDM)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

• CUCDM 10.6.3 SU1a

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem: Afgeven terwijl u het URL-label van de servicenaam specificeert

In het mobiliteitsprofiel of in de telefoon staat het servicemenu niet in om het URL-label van de servicenaam op te geven.

🕒 P1 🗙 👻 Select an Option 👻		
Phones [SEP123456789012]		
Phone Lines Speed Dials Ser	vices Busy Lamp Fields Blf D	virected Call Parks Dual Mode Settings
Service	٠	
	- •	
	Service Name*	Login/Logout
	Url Button Index	1
	h	

Oplossing

Schakel het URL-label in terwijl u een telefoon toevoegt via het menu Phone

Meld aan als provider-beheerder en verplaats onder **Rol Management > Veldweergavebeleid** (FDP)



• Selecteer de **SubscriberPhoneMenuitemProvider** en kloon de FDP onder de hiërarchie van de klant.Dit kan worden gedaan door de **SubscriberPhoneMenuitemProvider** te selecteren en deze open te stellen.Vervolgens kunt u in de rechterbovenhoek van het scherm de FDP in kwestie klonen, zoals in de afbeelding te zien is:



cisco					*	A	?	A Pt	Admin ProviderAd
Entitlement	IL.	P1 × • BRU × • Select an Option	•					Q Sea	sch
User Management	Field	Display Policies				,	Add	Delete	Help
Role Management		Name	* T Description	Target Model Type	Hiera	archy	2		
- Roles	13	AddSubscriberWizard_AdvPhone_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	; device/cucm/Phone	sys				
- Themes		AddSubscriberWizard_AdvPhoneRel_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	relation/SubscriberPhone	sys				
	12	selfservice_device_cucm_phone		device/cucm/Phone	sys				
- Menu Layouts	13	selfservice_relation_subscriber_phone	Governs fields displayed to end user	relation/SubscriberPhone	sys				
- Landing Pages	13	SubscriberPhoneMenuItem	FDP for Phone Relation.	relation/SubscriberPhone	sys	П,	Ļ		
- Credential Policy	12	SubscriberPhoneMenuItemCustomer	FDP for Phone Relation at Customer Level	relation/SubscriberPhone	sys	V			
	10	SubscriberPhoneMenuItemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys				
Default Credential Policy	10	SubscriberPhoneMenuitemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys.he	:s.P1.8	BRU		
Field Display Policies	10	SubscriberPhoneMenuItemSite	FDP for Phone Relation at Site Level	relation/SubscriberPhone	sys		_		
- Configuration Templates									
Self Service Feature									

- Open de nieuwe SubscriberPhoneNetProvider op de hiërarchie van de klant.
- Verplaats onder het gedeelte Service velden.
- Selecteer de eigenschap services.service.name.
- Verplaats de eigenschap service.service.name zoals in de afbeelding.

• Klik op Opslaan.

Available	Selected
aarNeighborhoodName	services
addOnModules	services.service
addOnModules.addOnModule	services.service.name
ddOnModules.addOnModule.index	services.service.telecasterServiceName
addOnModules.addOnModule.loadInformation	services.service.urlButtonIndex
addOnModules.addOnModule.model	Select services.service.urlLabelAscii
IllowCtiControlFlag	
IllowiXApplicableMedia	temove
AllowPresentationSharingUsingBfcp	
lwaysUsePrimeLine	
IwaysUsePrimeLineForVoiceMessage	
authenticationMode	
outhenticationString	

Save Delete Leih

DACK A

Pas de bovenstaande stappen op deze FDP toe:

- SubscriberPhoneMenuuitemCustomer
- SubscriberPhone-menuitkSite

Schakel het URL-label in terwijl u een telefoon toevoegt via het menu Subscriber

Meld aan als provider-beheerder en verplaats onder Rol Management > Veldweergavebeleid (FDP)

• Selecteer Subscriber AdvancedDefault en klik de FDP onder de hiërarchie van de klant. Dit kan worden gedaan door de **SubscriberPhone-Menuproviders** te selecteren en deze te openen. Vervolgens kan je in de rechterbovenhoek de FDP in kwestie klonen.

In dit voorbeeld wordt Subscriber AdvancedDefault FDP op systeemniveau gekloond op **SubscriberAdvanced** standaard op klantniveau (sys.hcs.P1.BRU)

(*) *	0.48.55.3/#//i	st/?id=14775594285348/hierarchy=57fe	2a5f4767131244241d1e8:target=%2Fapi*	Q enable ssh synology	→ ☆ 自
🔰 IPCBU-CAP Loads Page 🧕 Mo	ost Visited 🗧	🕏 Special File Publish for 🧾 Cisco D	ashboards 🦲 IOS_VOICE/SBC 🧾 CUCM 🔒 SB	c 🔒 HCS 🔒 ASA 🔒 FAX	x 🧾 HUCS 🗾 CUEAC LAB
cisco					
Dial Plan Management	Î li	P1 × • BRU × • Select	an Option 👻	_	
Subscriber Management	Field	Display Policies			
- Lines		Name *	T Description	Target Model Type	Hierarchy
	13	SubscriberAdvancedDefault	FDP for Subscriber Model, Site Admin.	relation/Subscriber	sys
Agent Lines	10	SubscriberAdvancedDefault	FDP for Subscriber Model, Site Admin.	relation/Subscriber	sys.hcs.P1.BRU
- Phones					
Subscribers					

Open de nieuwe FDP Subscriber AdvancedDefault op het niveau van de klant.

- Verplaats onder het gedeelte Extension Mobility.
- Selecteer de optie DevicesProfile.services.service.name.
- Verplaats de eigenschap service.service.name zoals in de afbeelding.
- Klik op Opslaan.

- • • •	
Title* Extension Mobility	
Display as Fieldset 📃	
Number of Columns	
Fields	
Available associatedGroups.userGroup.userRoles associatedGroups.userGroup.userRoles.userRo associatedPc authenticationType calendarPresence convertUserAccount ctiControlledDeviceProfiles.profileName CUCUser CUCUser Address	Selected DeviceProfile.blfDirectedCallParks.blfDirectedCall DeviceProfile.blfDirectedCallParks.blfDirectedCall
CUCUser.AddressAfterRecord	DeviceProfile.services.service.name DeviceProfile.services.service.telecasterService
CUCUser.AddressMode	

Verifiëren

Meld u aan op CUCDM als provider admin, navigeer naar **Subscriber Management > Phone > Selecteert de telefoon > Services.**

	Carrier					
	Service	•				
		•	💿 Login/Log	out		
			Nam	ne*	TestLoginLout	
			Service Nam	ne*	Login/Logout	
			Url Button Inde	ex	1	

Inloggen op CUCM > apparaat > Phone > Phone > Configuratie > Subscriber/Unsubscript-menu

🥑 Subscribed Cisco IP Phor	ne Services for SEP123456780912 - Mozilla Firefox	
🛈 🗞 https://10.48.50.68	ccmadmin/ipphoneServiceSubscribeEdit.do?device=7b977f	69-b0d9-d799-e42e-fec15326b(
Subscribed Cisco IP P	hone Services for SEP123456780912	
Next 💡 Help		
Status		^
🚺 Status: Ready		
Service Information -	• W	
Select a Service*	Not Selected	•
Subscribed Services –		
Next Close		
	LL Cottion Templete	2.11