

geconvergeerde access controllers 5760/3850/3650 MAC-adresingang voor NMSP

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voeg het MAC-adres en het SSC toe](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om de Location Based Service (NGWC) geconvergeerde access controllers 5760/3850/3650 draadloze LAN-controllers te toevoegen (LBS-SSC) en het MAC-adres van de Mobility Services Engine (MSE) op Next Generation Wbedrading Cloud (NGWC).

Voeg het MAC-adres en het SSC toe

Deze sectie toont de opdrachten die worden gebruikt om het MAC-adres en de SSC toe te voegen aan de geconvergeerde draadloze LAN-controllers.

1. Voer de opdracht **postdop** in in de MSE CLI om naar de CMD-melding in de MSE te gaan.
Voer vervolgens de opdracht **show server-auth-info** in om de SSC-hash en het MAC-adres te verkrijgen, die op de WLCs moeten worden toegevoegd.

```
[root@nms-mse3355-b ~] # cmdshell
cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
AesLog queue high mark: 50000
AesLog queue low mark: 500
-----Server Auth Info-----
MAC Address: 5c:f3:fc:e8:06:943:04
Key Hash: 29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
Certificate Type: SSC>
```

2. Kopieer het MAC-adres en de key hash. Typ deze opdrachten om ze toe te passen op de geconvergeerde draadloze LAN-controllers.

```
username 5cf3fce80694
username 5cf3fce80694 aaa attribute list NMSP

aaa attribute list NMSP
attribute type password
29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
```