



Instellingen

- [Menu Instellingen](#), op pagina 1
- [Het volume tijdens een gesprek aanpassen](#), op pagina 3
- [Het beltoonvolume aanpassen](#), op pagina 3
- [Weergavetaal van de telefoon](#), op pagina 3

Menu Instellingen

U kunt bepaalde attributen en functies op uw telefoon beheren in het menu **Instellingen**.

De beltoon wijzigen


U kunt het geluid wijzigen dat uw telefoon gebruikt voor binnenkomende gesprekken.

Procedure


- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Beltoon**.
 - Stap 3** Selecteer een lijn.
 - Stap 4** Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
 - Stap 5** Druk op **Instellen** om de beltoon te gebruiken.
-

Het contrast aanpassen

U kunt het contrast van het telefoonscherm wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op **Toepassingen**  en selecteert u **Telefoongegevens**. In het veld **Modelnummer** wordt het telefoonmodel weergegeven.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Contrast**.
 - Stap 3** Selecteer **Contrast**.
 - Stap 4** Geef een nummer op tussen 1 en 10.
 - Stap 5** Druk op **Opslaan** om het contrast in te stellen.
-

De achtergrondverlichting van het telefoonscherm aanpassen

U kunt de achtergrondverlichting aanpassen om het telefoonscherm beter leesbaar te maken. Achtergrondverlichtingen worden niet ondersteund op de Cisco IP-telefoon 7811.

Procedure


- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Kies **Voorkeuren** > **Achtergrondverlichting**.
 - Stap 3** Druk op **Aan** om de achtergrondverlichting aan te zetten of druk op **Uit** om de achtergrondverlichting uit te zetten.
 - Stap 4** Druk op  om af te sluiten.
-

Het LED-lampje voor de knop **Kiezen** uitschakelen voor energiebesparingsmodus

U kunt het LED-lampje voor de knop **Kiezen** uitschakelen wanneer energiebesparingsmodus is ingeschakeld. Dit vermindert de visuele afleiding op uw werkplek.

De knop **Kiezen** vindt u in het midden van het navigatiecluster op uw telefoon. Het LED-lampje voor de knop **Kiezen** is standaard ingeschakeld in de energiebesparingsmodus.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Kies **Instellingen** > **Indicator energiebesparing**.
 - Stap 3** Druk op **Uit** om het LED-lampje uit te schakelen.
 - Stap 4** Klik in het waarschuwingsvenster op **OK**.
-

Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als het geluid van uw telefoon, de hoofdtelefoon of de luidspreker te hard of te zacht is, kunt u het volume wijzigen terwijl u naar de andere persoon luistert. Wanneer u het volume tijdens het gesprek wijzigt, is de wijziging alleen van toepassing op de optie (telefoon, hoofdtelefoon of luidspreker) die u op dat moment gebruikt. Als u bijvoorbeeld het volume aanpast terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt het volume van de telefoon niet gewijzigd.

Procedure



Druk op **Volume** omhoog of omlaag om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.

Het beltoonvolume aanpassen

Als de telefoon te hard of te zacht overgaat bij een inkomende oproep, kunt u het volume aanpassen. Als u het volume van de beltoon wijzigt, wordt het gespreksvolume niet gewijzigd wanneer u in gesprek bent.

Procedure



Druk op **Volume** aan de boven- of onderkant om het volume van de beltoon te wijzigen wanneer de telefoon overgaat.

Weergavetaal van de telefoon

Uw telefoon kan tekst in meerdere talen weergeven. De beheerder stelt de taal die wordt gebruikt voor de telefoon. Als u wilt dat de taal wordt gewijzigd, neemt u contact op met de beheerder.

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.