

# Procedimento de recuperação de senha para Cisco CSS 115xx ODM

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenções](#)

[Procedimento Passo a Passo](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento fornece o procedimento para cancelar o armazenamento nvram da informação de configuração e para remover a senha no Offline Diagnostic Monitor de Cisco CSS 115xx (ODM).

O armazenamento nvram igualmente contém a senha administrativa usada para alcançar o ODM, e está precisado de obter o acesso caso a senha não for recuperável. Você pode usar o procedimento neste documento caso a senha for irrecuperável.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Procedimento Passo a Passo

Termine estas etapas para cancelar uma senha se uma é ajustado quando você tenta incorporar o ODM.

Este procedimento apaga a configuração de nvram. Você precisa de ajustar seu endereço IP de gerenciamento, endereço da bota, registro de inicialização, e todas as senhas de técnico.

Estas etapas cancelam para fora a senha de modo que não seja precisada de incorporar o ODM.

## 1. Esta mensagem aparece quando você carreg.

```
BootRom...booting
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc

Locked boot flash.
Validating operational boot flash, please wait...
Operational boot flash valid. Jumping to operational boot flash.
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc

Operational boot flash.
Attaching interrupt handlers...Done.
Master SCM.
Built Mar 21 2003 @ 21:44:18
Version 7.20 Build 3
Press to <ESC> the Diagnostic Monitor
Would you like to access the Diagnostic Monitor? (Y)y
Aborting boot up

APdebugMon 01/01>
```

2. Quando o `BootRom...` o `booting` aparece na saída, o usuário é alertado para pressionar `<ESC>` para entrar no monitor diagnóstico. Incorpore a chave `<ESC>`.
3. Quando a tecla `ESC` é pressionada, o usuário está alertado para `você gostaria de alcançar o monitor diagnóstico`. **Note:** Esta pergunta é pedida poucos segundos.
4. Type `Y` a entrar em `ApdebugMon >` em alerta.
5. Datilografe o `cano principal; pio; nvrn; nclr; <cr>` do `reb` e da imprensa depois que você participa na alerta de `ApdebugMon`.

## Informações Relacionadas

- [Download do software de Cisco WebNS CSS11500](#)
- [Download do software de Cisco WebNS CSS11000](#)
- [Páginas de suporte do produto dos dispositivos de rede de conteúdo](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)