

Remover configuração de assinatura de telemetria usando o modelo Catalyst

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Criar um Modelo Regular](#)

[Configurar o modelo](#)

[Atribuir o modelo a um perfil de rede e provisionar o dispositivo](#)

Introdução

Este documento descreve as etapas para remover a assinatura ietf de telemetria de uma configuração de dispositivo usando um modelo do Catalyst Center.

Pré-requisitos

- Cisco Catalyst Center versão 2.3.7.x
- Conhecimento básico dos modelos [Velocity](#)

Informações de Apoio

Este procedimento é necessário em cenários em que a Capacidade de Controle do Dispositivo não está habilitada ou quando a tarefa Desabilitar Telemetria de Aplicativo não remove com êxito a entrada telemetry ietf subscription.

Configurar

Criar um Modelo Regular

Etapa 1 No menu principal, escolha Design > Modelos CLI.

Etapa 2 No painel esquerdo, clique em Nome do projeto e escolha o projeto sob o qual você está criando os modelos.

Etapa 3 Clique em Add e escolha New Template na lista suspensa.

Etapa 4 No painel de slide Adicionar novo modelo, defina as configurações do modelo regular.

4.1 Na área Detalhes do modelo, siga estas etapas:

- a. Insira um nome exclusivo no campo Nome do modelo.
- b. Escolha o Nome do projeto na lista suspensa.
- c. Tipo de modelo: Clique em Modelo regular.
- d. Idioma do Modelo: Escolha Velocity a ser usada no conteúdo do modelo.
- e. Escolha o Tipo de software na lista suspensa.

4.2 Na área Device Type Details, siga estas etapas:

- a. Clique no link Add Device Details.
- b. Escolha Device Family na lista suspensa.
- c. Escolha a série do dispositivo ou o modelo do dispositivo executando uma destas tarefas:

Clique na guia Device Series e marque a caixa de seleção ao lado da série de dispositivos preferidos.

Clique na guia Modelos de dispositivo e marque a caixa de seleção ao lado do modelo de dispositivo preferido.

- d. Clique em Add.

Etapa 5 Clique em Continue para exibir o editor de modelos da CLI.

Configurar o modelo

Etapa 1. Adicione este script na seção Configuração do Modelo:

```
#MODE_ENABLE  
term shell
```

```
function removeall() {  
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`  
do  
conf t  
no telemetry ietf subscription $id  
exit  
done  
}  

```

```
removeall  
#MODE_END_ENABLE
```

Etapa 2.Salvar o modelo.

Etapa 3.Na guia Variáveis, desative a variável \$id.

Etapa 4.Confirmar o modelo.

Atribuir o modelo a um perfil de rede e provisionar o dispositivo

Siga a documentação oficial da Cisco para aplicar o modelo ao Perfil de rede. Quando o modelo estiver associado, você poderá provisionar o dispositivo.

Para obter orientações detalhadas, consulte: [Associe modelos a perfis de rede.](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.