

Copiando dados de configuração, catálogo de endereços e conferência entre os produtos da TANDBERG Codian

Contents

[Introduction](#)

[Copiando dados de configuração, catálogo de endereços e conferência entre os produtos da TANDBERG Codian](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Copiando dados de configuração, catálogo de endereços e conferência entre os produtos da TANDBERG Codian

R. Você pode copiar a configuração de um produto TANDBERG Codian para outro produto TANDBERG Codian usando o [FTP](#) ou a [interface da Web](#).

A configuração contém:

- Configurações do seu produto Codian
- Catálogo de endereços
- Dados da conferência
- Configuração de endpoint

Copiando e transferindo a configuração usando o FTP

Para salvar o arquivo de configuração do produto Codian original:

1. Verifique se o serviço FTP está habilitado na página **Rede > Serviços**.
2. Conecte-se ao seu produto Codian usando um cliente FTP. Quando solicitado um nome de usuário e uma senha, insira os mesmos que você usa para fazer login na interface da Web do produto como administrador. Você verá um arquivo chamado configuration.xml. Contém a configuração completa do seu produto.
3. Copie este arquivo e armazene-o em um lugar seguro.

Para carregar a configuração em outro produto Codian:

1. Localize a cópia do arquivo configuration.xml que você deseja restaurar.
2. Verifique se o serviço FTP está habilitado na página **Rede > Serviços**.
3. Conecte-se à MCU usando um cliente FTP. Quando solicitado um nome de usuário e uma senha, use os mesmos que usam para fazer login na interface da Web do produto como administrador.
4. Carregue o arquivo configuration.xml no produto, substituindo o arquivo existente no produto.

Copiando e transferindo a configuração usando a interface da Web

As seguintes versões de software introduziram a capacidade de fazer backup e restaurar a configuração usando a interface da Web:

- MCU: 4.0 e posterior
- GW ISDN: 2.0 e posterior
- Supervisor: 2.0 e posterior

Para salvar o arquivo de configuração do produto Codian original:

1. Vá para **Configurações > Atualizar**.
2. Clique em **Salvar arquivo de backup**.
3. Salve o arquivo "configuration.xml" resultante em um local seguro.

Para carregar a configuração em outro produto Codian:

1. Vá para **Configurações > Atualizar**.
2. Para configurações de Substituição, selecione se deseja substituir as configurações de Rede ou Usuário (consulte a ajuda on-line para obter mais informações).
3. Clique em **Restaurar arquivo de backup**.

Nota: O mesmo processo pode ser usado para transferir informações de configuração entre blades em um chassi. No entanto, antes de fazer isso, certifique-se de manter uma cópia das chaves de recurso originais do blade cuja configuração está sendo substituída.

Se estiver usando o arquivo de configuração para configurar um produto duplicado, por exemplo, em uma rede onde você tem mais de uma MCU, lembre-se de que, se o produto original tiver sido configurado com um endereço estático, será necessário reconfigurar o endereço IP em qualquer outro produto no qual você tenha usado o arquivo de configuração.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)