

# Estabelecendo Comandos de voz personalizados no server do TelePresence

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve como estabelecer Comandos de voz personalizados em seu server do TelePresence. Todos os Comandos de voz podem ser localizados em sua própria língua através do API.

## Pré-requisitos

### Requisitos

O arquivo de áudio personalizado deve ser:

- bit 16
- 16 exemplos de taxa do kHz
- Formato WAV PCM
- Comprimento máximo 40 segundos
- Mono trilha

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Server 4.3 do TelePresence
- TelePresence Conductor\*

\* Nenhuma versão específica do condutor é exigida. Esta característica trabalhará com toda a versão do condutor que **avançar parâmetros**.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

# Configurar

Nota: Antes de mudar algum ajuste das alertas da conferência, certifique-se que não há nenhuma conferência que é executado no condutor.

Para adicionar Comandos de voz feitos sob encomenda:

1. Estabelecer um Server do HTTP para hospedar o arquivo de áudio usando sua opção apropriada preferida.
2. No condutor, vá à **conferência Conguration > aos moldes da conferência** e encontre o molde para a conferência.
3. Vai aos **parâmetros avançados**, o clique **edita**.
4. Na caixa de texto dos **parâmetros personalizados**, incorpore a URL do arquivo de áudio usando o comando apropriado API como definido no guia API sob **entradas** `flex.conference.create`. Por exemplo:

```
"useCustomWelcomeScreenAudio": Verdadeiro,  
"customWelcomeScreenAudio":  
"http://192.168.0.5/custom\_sound\_file.wav"
```

5. Clique em Salvar.
6. Nós recomendamos que você testa a instalação neste momento para se certificar como esperado dos trabalhos do sistema.

Nota: O condutor pode aceitar o campo da personalização e discar-lo em e começar a conferência mas esta não garante que os prompts de áudio personalizados estão ouvidos. Se os erros ocorrem quando o server do TelePresence tenta recuperar e jogar suportam uma alerta, a seguir nenhuma alerta estará jogada e o silêncio será ouvido.

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

## Informações Relacionadas

- [Release Note do server 4.3 do TelePresence](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)