

Configurar Comandos de voz personalizados no server do TelePresence

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como setup Comandos de voz personalizados em seu server do TelePresence. Todos os Comandos de voz podem ser localizados em sua própria língua através do API.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Server 4.3 do TelePresence
- Condutor do TelePresence

Note: Nenhuma versão específica do condutor é exigida. Esta característica pode trabalhar com toda a versão do condutor que avançar parâmetros.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Note: Antes que você mude toda a conferência alerta ajustes, assegura-se de que não haja

nenhuma conferência que for executado no condutor.

O arquivo de áudio personalizado deve ser:

- bit 16
- 16 exemplos de taxa do kHz
- Formato WAV PCM
- Comprimento máximo 40 segundos
- Mono trilha

A fim adicionar Comandos de voz feitos sob encomenda:

Etapa 1. Estabelecer um Server do HTTP para hospedar o arquivo de áudio com sua opção apropriada preferida.

Etapa 2. No condutor, navegue à **conferência Conguration > aos moldes da conferência** e encontre o molde para a conferência.

Etapa 3. Escolha **parâmetros avançados**, clique **editam**.

Etapa 4. Na caixa de texto dos **parâmetros personalizados**, incorpore a URL do arquivo de áudio com o comando apropriado API como definido no guia API sob **entradas flex.conference.create**.

Por exemplo:

```
"useCustomWelcomeScreenAudio": true,  
"customWelcomeScreenAudio": "http://192.168.0.5/custom_sound_file.wav"
```

Etapa 5. Selecione a **salv guarda**.

Etapa 6. Recomenda-se que você testa a instalação neste momento a fim se assegurar de que o sistema trabalhe como esperado.

Note: O condutor pode aceitar o campo da personalização e discar-lo em e começar a conferência, mas esta não garante que os prompts de áudio personalizados estão ouvidos. Se os erros ocorrem quando o server do TelePresence tenta recuperar e jogar suportam uma alerta, a seguir nenhuma alerta está jogada e o silêncio pode ser ouvido.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- [Release Note do server 4.3 do TelePresence](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)