

# Alguns comandos estão ausentes nos dispositivos ao serem enviados dos modelos do complemento CLI após o gerenciador SD-WAN ser atualizado para 20.15 enquanto os dispositivos ainda estão executando a versão 17.12

## Contents

---

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

---

## Introdução

Este documento explica por que determinadas linhas de comando definidas em modelos de complementos CLI não estão mais sendo enviadas para dispositivos SD-WAN. Começando com a versão 20.15, o Cisco SD-WAN adota um novo modelo YANG. Como resultado, quando o controlador SD-WAN é atualizado para a versão 20.15, mas os dispositivos SD-WAN permanecem em versões de software mais antigas, como 17.12.x, alguns comandos de modelo de complemento da CLI não são mais propagados para esses dispositivos.

## Problema

Você pode observar que determinados comandos nos modelos de complementos CLI não aparecem mais após a atualização do controlador SD-WAN para a versão 20.15, enquanto os dispositivos permanecem na versão 17.12.x. O problema é resolvido depois que os dispositivos são atualizados também para a versão 17.15.

## Solução

Há três opções para resolver esse problema:

1. Vários defeitos relacionados a diferentes instruções CLI podem causar esse comportamento. Alguns desses defeitos têm soluções alternativas que podem ser aplicadas enquanto os dispositivos ainda estão executando a versão de software mais antiga. Se houver uma solução alternativa para a instrução CLI afetada, aplique a solução alternativa e envie o modelo novamente.

2. Use um modelo de recurso em vez de um modelo de complemento CLI.

3. Atualize os dispositivos para a versão 17.15.

| Defeito                                                                                                   | Cli Afetado                                                                                                                                                         | Solução                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCwj12763: Ferramenta de pesquisa de bugs</a><br><a href="#">CSCwh60190: Bug Search Tool</a> | nome do servidor ip                                                                                                                                                 | ip name-server vrf <name> server-ip-list <list of servers IPs><br>ip name-server no-vrf <lista de servidores>                              |
| <a href="#">CSCwm64335: Bug Search Tool</a>                                                               | ip domain name                                                                                                                                                      | Ip domain name-deprecated                                                                                                                  |
| <a href="#">CSCwo92849: Bug Search Tool</a>                                                               | ip community-list                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| <a href="#">CSCwm44407: Bug Search Tool</a>                                                               | "description" e "match ip address" no mapa de rotas<br><br>match ip address prefix-list xyz<br>match ip address 33<br>description SET COMMUNITY PARA ROTAS DE BORDA | match ip address prefix-list-deprecated xyz<br>match ip address access-list 33<br>description-deprecated SET COMMUNITY PARA ROTAS DE BORDA |
| <a href="#">CSCwm07426: Bug Search Tool</a>                                                               | Definir comunidade no mapa de rotas<br><br>ip community-list standard community1 permit internet<br>set community internet additive<br>set origem igp               | ip community-list standard community1 permit-v1 permit-list internet<br>set community-deprecated internet addin<br>set Origin-v1 IGP       |
| <a href="#">CSCwo69197: Bug Search Tool</a>                                                               | tunnel mode ipsec ipv4                                                                                                                                              | tunnel mode ipsec ipv4-old                                                                                                                 |
| <a href="#">CSCwj98144: Bug Search Tool</a>                                                               | ip host bond.cisco.in 10.1.1.1                                                                                                                                      | ip host vbond.cisco.in ip-list 10.1.1.1                                                                                                    |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CSCwj40573: Bug Search Tool</a>                    | Permit icmp any any echo in ACL<br>65 permit icmp any eco                          |                                                                                                                       |
| <a href="#">CSCwo59694: Bug Search Tool</a>                    | aaa accounting network default<br>start-stop group tacacs-10                       |                                                                                                                       |
|                                                                | aaa authentication enable default<br>group tacacs-10 enable                        | aaa authentication enable default group-<br>deprecated tacacs-20 enable-deprecated                                    |
| <a href="#">CSCwn34168: Bug Search Tool</a>                    | track <tracker-name> endpoint-<br>tracker                                          | track tracked-object <nome-rastreador><br>endpoint-tracker                                                            |
| <a href="#">CSCwo95868: Bug Search Tool</a>                    | track 2 ip sla 2                                                                   | track tracked-object 2 ip sla 2                                                                                       |
| <a href="#">CSCws30834: Bug Search Tool</a>                    | keepalive 3 5                                                                      | keepalive-deprecated 3 5 (aguardando a<br>correção)                                                                   |
| <a href="#">CSCwn94547: Bug Search Tool</a>                    | option 67 ip 10.1.1.1                                                              | option 67 ip-deprecated 10.1.1.1                                                                                      |
| <a href="#">CSCws71815: Bug Search Tool</a>                    | Alteração de comportamento do<br>comando "ip dhcp use class" no<br>roteador sd-wan | ip dhcp use class" é ativado por padrão<br>em 17.15.x enquanto estiver desativado<br>em 17.12.x ou versões anteriores |
| <a href="#">ID de bug da Cisco CSCwq57296: Bug Search Tool</a> | servidor privado                                                                   | server-private-old                                                                                                    |

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.