

# PLATFORM\_WCCP-4-SDM\_MISMATCH: O WCCP exige o roteamento do molde do sdm

## Índice

[Pergunta:](#)

## Pergunta:

A negociação WCCP entre a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) e o Cisco Catalyst 3750 não trabalha & os relatórios do console do 3750 Switch: "00:00:58: %PLATFORM\_WCCP-4-SDM\_MISMATCH: O WCCP exige o roteamento do molde do sdm"

**Note:** Esta mensagem aplica-se somente aos Catalyst 3750 e 3560 Switches.

Para apoiar a característica WCCP em Catalyst 3750 e 3560 Switches, você precisa de permitir o molde de roteamento do gerenciamento de base de dados do interruptor (SDM).

## Ação recomendada:

Altere o molde de SDM para permitir o molde de roteamento. Use o "**sdm preferem distribuir**" o comando global configuration, e então "**recarregue**" o interruptor usando o comando privileged exec do reload.

Veja igualmente: [Catalizador 3750, 3560, 3550, 2970, e Guia de Mensagens do Sistema do 2960 Switch, 12.2\(37\)SE](#)