

Erro: Códigos da notificação: NO_MORE_FORWARDS

Pergunta:

Porque faz o acesso ao Internet ou o acesso a determinados Web site falham com erro: Códigos da notificação: NO_MORE_FORWARDS?

Sintomas: Códigos da notificação: NO_MORE_FORWARDS ao tentar consultar através do proxy

Ambiente: Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)

O Mensagem de Erro “NO_MORE_FORWARDS” indica que há um laço que vai sobre e o proxy está recusando encaminhar any more o pedido. Este é tipicamente um laço entre o dispositivo WSA e um 4 Switch do Firewall/camada.

Exemplo:

Internet do <-> do Firewall do <-> do interruptor do <-> do cliente



Nesta encenação, o Firewall foi configurado para reorientar todo o tráfego destinada para uma rede externa na porta 80 ao WSA. Este é um estilo transparente popular do desenvolvimento do proxy.

O Firewall não setup com uma regra da exceção para enviar o tráfego que origina do WSA à parte externa.

Isto causa tudo que o WSA envia separa ser enviado para trás. Depois que o múltiplo tenta, o soquete está fechado e este Mensagem de Erro é enviado para trás ao cliente.

Para resolver isto, você precisa de criar uma lista de acessos no ASA (ou no roteador/interruptor se está atuando como o roteador WCCP) que nega o IP address do dispositivo WSA do redirecionamento de WCCP, mas permite a reorientação de todo tráfego restante. Esta lista de acessos pode ser aplicada à indicação do cache de web do wccp.

Exemplo:

o wccp_redirect da lista de acesso estendido nega o <WSA_IP_addresses> algum do host IP IP estendido wccp_redirect da licença da lista de acesso algum

!

wccp_redirect da reorientar-lista do <service-ID> do wccp

!

o <service-ID> do <Interface-name> da relação do wccp reorienta dentro

!

mem do wr