

Procedimento da reinicialização manual no Switches controlado 200 e 300 Series

Objetivos

Às vezes a senha de administrador pôde ser perdida ou esquecido. Neste caso, a única maneira de recuperar o acesso ao interruptor é restaurá-la manualmente. Após a restauração, você pode alcançar o GUI e ajustar uma senha nova. Este artigo explica como restaurar manualmente o interruptor no Switches controlado 200 e 300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG

Versão de software

- v1.2.7.76

Procedimento de recuperação de senha

Etapa 1. Guarde o **botão reset** do interruptor na parte dianteira do interruptor por 15 a 20 segundos até que todos os LED de porta incandesçam. As repartições do interruptor.

Etapa 2. Conecte seu PC ao interruptor que usa diretamente um cabo do Ethernet.

Etapa 3. Abra todo o web browser em seu PC, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do interruptor à barra de endereços.

Nota: A fim conectar corretamente, seja certo que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador está na mesma sub-rede como o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do interruptor.

Etapa 4. Uma vez que conectado, o interruptor alertará para um nome de usuário e senha. O nome de usuário padrão é **Cisco** e a senha padrão é **Cisco**.

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter:

The default password should be changed.

Disable Password Complexity Enforcement

Apply

Etapa 5. O interruptor alertá-lo-á criar uma senha nova. A senha não pode ser a mesma que o nome de usuário, não pode ser a mesma que a senha atual, tem um comprimento mínimo de 8 e um número mínimo de classes de caráter de 3. classes de caráter é números caixas, lowercase, numéricos e especiais.

Nota: Verifique a caixa de verificação da **aplicação da complexidade da senha do desabilitação** para contornar as requisições de senha do interruptor.

Etapa 6. O clique **aplica-se** para aplicar a configuração.

Copie/configuração da salvaguarda

É uma boa prática salvar sua configuração atual para propósitos de backup. Esta maneira, se a senha é perdida no futuro, você pode seguir o procedimento para restaurar o interruptor e para criar uma senha nova, e possa transferir arquivos pela rede sua configuração salva.

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web e escolha o **administração > gerenciamento de arquivo > a configuração da cópia/salvaguarda**. A *página de configuração da cópia/salvaguarda* abre:

Etapa 2. Para salvar sua configuração running que contém sua senha nova, clique **configuração running** como o nome de arquivo da fonte e clique a **configuração de inicialização** como o nome de arquivo do destino.

Etapa 3. O clique **aplica-se**.



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

Etapa 4. Uma nova janela aparecerá. Clique em **OK**.

Nota: Não navegue a qualquer outro parte do GUI até que o processo da salvaguarda esteja completo ou o processo estiver abortado.