

Configuração do MAC Address Clone no Adaptador Telefônico SPA8000

Objetivo

Um endereço MAC (Media Access Control) é um código exclusivo de 12 dígitos atribuído a uma interface de rede para identificação. Seu provedor de serviços de Internet (ISP) atribui endereços IP com base no endereço MAC do dispositivo conectado a ele. Clonagem de MAC significa atribuir logicamente o mesmo endereço MAC a dispositivos diferentes. Às vezes, um usuário registra o endereço MAC no provedor do ISP, de modo que o provedor do ISP atribua o mesmo IP para o endereço MAC registrado. Se o usuário quiser usar dispositivos diferentes com o mesmo endereço IP, poderá usar a Clonagem MAC para usar o mesmo endereço MAC registrado para os outros dispositivos. O objetivo deste artigo é explicar a configuração do clone MAC no adaptador de telefone analógico SPA8000.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

MAC Address Clone

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Admin > Avançado > Rede > Status da WAN**. A página *Status da WAN* é aberta:

Network | Voice

Status | **Wan Status** | Lan Status | Application | [Trunk Status](#)

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Internet Connection Settings

Connection Type:

Static IP Settings

Static IP: NetMask:
Gateway:

PPPoE Settings

PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:
PPPOE Service Name:

Optional Settings

HostName: Domain:
Primary DNS: Secondary DNS:

MAC Clone Settings

Enable MAC Clone Service: Cloned MAC Address:

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

VLAN Settings

Enable VLAN: VLAN ID: [0x000-0xFFF]

Na área de configurações de clone MAC:

Etapa 3. Escolha **yes** na lista suspensa Enable MAC Clone Service para habilitar o serviço de clonagem MAC.

Etapa 4. Insira o endereço MAC que o usuário deseja clonar no SPA8000 no campo Cloned MAC Address (Endereço MAC clonado). Esse endereço MAC é o endereço MAC clonado logicamente para o SPA8000.

Etapa 5. Clique em **Enviar todas as alterações** para salvar a configuração.