

Controle contas de usuário no WAP551 e no WAP561

Objetivo

Para alcançar a interface gráfica de usuário (GUI) do WAP, você precisa de ter uma conta de usuário. Somente uma conta de usuário do Gerenciamento pode ter privilégios de leitura/gravação, quando até quatro contas de usuário adicionais puderem ter o acesso do read only ao GUI. Este artigo explica como criar, editar, e suprimir de contas de usuário no WAP551 e no WAP561.

Dispositivos aplicáveis

- WAP551
- WAP561

Versão de software

- 1.0.4.2

Controle contas de usuário

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > contas de usuário**. A página das *contas de usuário* abre:

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	

Crie a conta de usuário

User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

Etapa 1. O clique **adiciona** para criar uma conta de novo usuário. Este usuário tem o acesso do read only. Para mudar a conta de usuário com acesso de leitura/gravação, refira a seção da *conta de usuário da edição*.

User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="checkbox"/>		Read Only Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

Nota: As contas de novo usuário estão vazias. Para editar a conta de usuário recém-criado, termine a seção da *conta de usuário da edição*.

Edite a conta de usuário

User Accounts

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>				
<input type="button" value="Save"/>				

Etapa1. Verifique a caixa de verificação da conta de usuário que você gostaria de editar.

Etapa 2. O clique **edita** para mudar o nome e a senha de contas de usuário.

Etapa 3. Dê entrada com um nome de usuário no campo de nome de usuário, ou mude o nome existente.

Etapa 4. Incorpore uma senha nova ao campo de senha novo.

Nota: A força da senha que nova você incorpora é mostrada no campo do medidor da força da senha.

Etapa 5. Confirme a senha nova no campo de senha novo da confirmação. Esta precisa de ser a mesma senha que você incorporou a etapa 4.

Etapa 6. **Salv guarda** do clique para salvar permanentemente suas mudanças.

Conta de usuário da supressão

The screenshot displays the 'User Accounts' management interface. It features a table titled 'User Account Table' with the following columns: 'User Name', 'User Level', 'New Password', and 'Confirm New Password'. The table contains two rows. The first row has a checkbox, the username 'cisco', and 'Read/Write Access'. The second row is highlighted in green, has a checked checkbox, an empty username field, and 'Read Only Access'. Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete' (which is circled in red). At the bottom of the interface is a 'Save' button.

	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		

Buttons: Add, Edit, Delete, Save

Etapa1. Verifique a caixa de verificação da conta de usuário que você gostaria de suprimir.

Nota: Você não pode suprimir da conta de usuário da administração.

Etapa 2. **Supressão** do clique para suprimir das contas de usuário.