

A restauração e o procedimento de recuperação de senha da fábrica para o Cisco 2520 Series conectaram o Switches da grade

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como fazer a restauração e a recuperação de senha da fábrica para o Switches conectado Cisco 2520 Series da grade (CGS2520).

Contribuído por Mehar Swarup e por Sumedha Phatak, engenheiros de TAC da Cisco.

Problema

Este procedimento é aplicável quando a senha está perdida no interruptor ou o cliente quer ao switch de reinicialização da fábrica.

Solução

Siga estas etapas à configuração da restauração da fábrica em CGS2520:

1. Desconecte e obstrua o cabo de alimentação do interruptor.
2. Espere a mensagem de **inicialização instantânea** para aparecer como mostrado:

... flash de inicialização feito.

O sistema foi interrompido, ou encontrou um erro durante a iniciação do sistema de arquivos. Estes comandos inicializarão o sistema de arquivo flash, e terminam-no carregar o software do sistema operacional:

```
flash_init
```

```
inicialização
```

3. Pressione o pino da instalação expressa no interruptor quando flash que inicializa por 3-5 segundos. Você verá agora o "interruptor: " alerta.

```
interruptor:
```

4. Use o backup destes comandos a configuração que já existe.

interruptor: **flash_init**

interruptor: **dir flash:**

interruptor: **rebatize o flash: config.text flash: config-backup.text**

interruptor: **rebatize o flash: flash vlan.dat: vlan-backup.dat**

5. Use estes comandos suprimir da configuração que já existe.

interruptor: **del flash: config.text**

interruptor: **del flash: vlan.dat**

inicialização

- Depois que você emite a **bota**, o interruptor agora carregará no modo padrão e alertará para a configuração inicial.
- Se você deseja saltar a configuração inicial para a fazer mais tarde a imprensa **ctrl+c** em seu PC.

Se você quer somente recuperar a senha, use a opção da **bota** em vez da opção do **flash_init** como mostrado:

- flash da bota: image> do <system
- copie a executar-configuração config.bak
Mude a senha aqui
- copie a partida-configuração da executar-configuração

Informações Relacionadas

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)