

# Configurando a noite AA em SPA9000

---

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu configuro o atendimento automático da noite em SPA9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu configuro o atendimento automático da noite em SPA9000?](#)

R.

Este artigo mostrar-lhe-á como configurar o atendimento automático da noite (AA) em SPA9000.

### Configurando a noite AA em SPA9000

#### Passo 1:

Crie um atendimento automático da noite (AA) seguindo o atendimento automático instalam rapidamente o guia.

#### Passo 2:

Alcance a página de instalação com base na Web SPA9000. Para instruções, clique [aqui](#).

#### Passo 3:

Quando a página de instalação com base na Web se publica, clique o **início de uma sessão Admin** a seguir **avançado**.

#### Passo 4:

A Voz do clique **SORVE** então.

#### Passo 5:

Mude o **tempo do dia** à época preferida desejada do usuário onde:

**start=hh: milímetro: ss; end=hh: milímetro: ss**

(HH por horas, milímetro por minutos, e ss por segundos)

Forexample, start=9:0:0; end=17:0:0 significa que as horas inicial são 9 AM e o tempo do fim é 5 PM. As outras horas (5 PM a 9 AM) são consideradas horas da noite.

#### Passo 6:

Clique.

**Passo 7:**

Clique a **linha 1** então procuram a **lista de contato** e incorporam o “aa”

**Passo 8:**

Clique.

**Etapa 9:**

Clique **regional**.

**Etapa 10:**

Mude a **zona de hora (fuso horário)** a GMT +08:00 (isto é igual ao tempo filipino). Os Telefones IP automaticamente recarregarão e obterão a mesma zona de hora (fuso horário).

**Etapa 11:**

**Informação do clique**.

**Etapa 12:**

Verifique o **AA** atual.

**Passo 13:**

Clique.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)