

# Não pode criar o molde do botão Phone Button para o telefone IP 7941. Erro: -2146828282 (erro 0x800a0006):Overflow

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento endereça o -2146828282 (o Mensagem de Erro do erro 0x800a0006):Overflow que aparece quando um usuário tenta criar um molde novo do botão Phone Button do molde 7941.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Cisco Unified Communications Manager (CallManager) 4.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Problema

Quando você tenta criar um molde novo do botão Phone Button do molde 7941 a fim estabelecer dois uma linha telefone, este Mensagem de Erro aparece: No. -2146828282 do erro (erro 0x800a0006):Overflow.

## Solução

Para resolver esse problema, siga estas etapas:

1. Abra o analisador de consulta SQL, e escolha o **base de dados ccm**.
2. Execute esta pergunta a fim introduzir na tabela de PhoneTemplate:

```
INSERT INTO PhoneTemplate (pkid, Name, NumOfButtons, UserModifiable, RemoveAtMigration, tkPhoneTemplateUsage, msrepl_tran_version) VALUES (NEWID(), 'Copy Of 7941', 2, 1, 0, 0, NEWID())
```
3. Note o chave principal gerado ID (PKID) para este novo registro da tabela de PhoneTemplate onde o nome é **cópia de 7941**.
4. Use o PKID gerado para o fkphonetemplate em todas estas perguntas no lugar do {1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC}:

```
INTRODUZA NOS VALORES de PhoneTemplateModelMap (pkid, fkPhoneTemplate, tkModel, msrepl_tran_version) (NEWID(), '{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC}', 115, NEWID())INTRODUZA NOS VALORES de PhoneButton (pkid, fkPhoneTemplate, ButtonNum, tkFeature, etiqueta, ParamN1, ParamN2, ParamT1, ParamT2, isFixedFeature, msrepl_tran_version) (NEWID(), '{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC}', 1, 9, 'linha 1', 1, 0, ZERO, ZERO, 1, NEWID())INTRODUZA NOS VALORES de PhoneButton (pkid, fkPhoneTemplate, ButtonNum, tkFeature, etiqueta, ParamN1, ParamN2, ParamT1, ParamT2, isFixedFeature, msrepl_tran_version) (NEWID(), '{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC}', 2, 9, 'linha 2', 2, 0, ZERO, ZERO, 0, NEWID())
```

## Informações Relacionadas

- [Cisco Unified IP Phones 7900 Series Q&A](#)
- [Telefone IP FAQ do Suporte técnico de Cisco](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)