

Creating Users, Phones, and Associations in Cisco CallManager

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Registrar e configurar um telefone](#)

[Criar um usuário e associá-lo ao número de telefone](#)

[Troubleshooting](#)

[Incapaz de adicionar usuários através da página do ccmadmin](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como criar um novo usuário, adicionar um telefone IP e associar o usuário ao novo telefone.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Os leitores deste documento precisam ter conhecimento sobre estes assuntos:

- A administração 3.3x ou 4.0x do CallManager da Cisco
- Hardware da Telefonia IP

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão do CallManager da Cisco 4.0x ou mais tarde
- IP Telephone do Cisco 7960

Nota: Quando um IP Telephone do Cisco 7960 for usado para um exemplo neste documento, o CallManager da Cisco é compatível com muitos Telefones IP. Este documento aplica-se a todo.

Nota: Embora os screen shots neste documento sejam da versão do CallManager da Cisco 4.01, o mesmo procedimento aplica-se para as versões do CallManager da Cisco 3.3x e mais tarde. Este documento destaca as diferenças entre estas versões quando é aplicável.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Registrar e configurar um telefone

Termine estas etapas a fim configurar um telefone com seus usuário e número de telefone associados:

1. Conecte à ferramenta de administração em seu servidor do CallManager da Cisco. Incorpore o <name de http:// do >/ccmadmin/URL do seu CallManager ou do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao navegador.
2. Selecione o **dispositivo** > o **telefone** do menu principal do CallManager da Cisco.



3. Clique **Add a New Phone** o link.



4. Selecione o tipo de telefone. Neste exemplo, um Cisco 7960 é adicionado. Clique em **Next**.

System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

Add a New Phone

Select the type of the phone you would like to create:

Phone type*

Status: Ready

* indicates required item

Next

5. Incorpore o MAC address do telefone, e preencha o resto dos parâmetros como necessário. **Nota:** O MAC address do telefone pode ser encontrado na parte de trás da unidade na etiqueta ao lado da palavra MAC. Pode-se igualmente encontrar com a ajuda do **botão Settings Button** no telefone (79xx), e da seleção da **configuração de rede**. O MAC address é o terceiro campo. Neste caso, as seleções são o conjunto de dispositivos padrão e o botão de template do padrão 7960. Enquanto esta tela indica, outros parâmetros estão deixados em configurações padrão. **Nota:** Com CallManager da Cisco 3.3x não há nenhuma informação da precedência de multinível e da preempção (MLPP), nenhum modo da segurança do dispositivo, construído na ponte, na privacidade, ou no usuário do proprietário - opções identificação.

