

Pinagens de cabo E&M conectando Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC a Lucent PBX G3R E&M

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Pinagem](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve os pinout de cabo do E&M que conectam uma placa de interface de voz E&M do Cisco 1750/2600/3600 (VIC) a um tronco Lucent PBX G3R E&M.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Pinagem

Nota: O ty1-stan de Lucent G3R PBX e ty5 interoperam com E&M VIC do Cisco 1750/2600/3600.

```
Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----  
Router Pins PBX  
1 --
```

| | | | | |
|----|---|----|---|----|
| M | 2 | -- | 6 | M |
| R | 3 | -- | 4 | TA |
| R1 | 4 | -- | 1 | RA |
| T1 | 5 | -- | 2 | RB |
| T | 6 | -- | 5 | TB |
| E | 7 | -- | 3 | E |
| | 8 | -- | | |

Informações Relacionadas

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)