

Переход на более раннюю версию CE-590 с образа ACNS 4.2.1 на образ CE 2.5.1

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Инструкция](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет сведения о переходе на более ранние версии Cisco 590 Cache Engine (CE-590) от Cisco Application and Content Networking System (ACNS) 4.2.1 к CE 2.5.1 образам.

Предварительные условия

Требования

Прежде чем вы будете начинать эту процедуру, будете иметь эти файлы в наличии:

- На вашем сервере FTP, файле ce590-ACNS-4.2.3-TO-CE-Cache-231.bin
- На вашем сервере TFTP, файле ce590-cache-251.pak

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Инструкция

Выполните данные действия:

1. Как только вы загружаете CE-590, входите с admin/именем пользователя по умолчанию и паролем.
2. Выполните команду **show disks current**, чтобы быть уверенными в завершении разделения. Если неполный, разделите диск с проблемой этой команды:
ContentEngine# **disk config sysfs 5%**
!--- This can be any number, which depends on how you choose !--- to do the configuration.
3. Повторно загрузите CE-590.
4. Войдите, перейдите к режиму конфигурации и настройте любой интерфейс. Например, настройте e0, как показано в примере:
ContentEngine(config)# **interface Ethernet0**
ContentEngine(config-if)# **ip address x.x.x.x m.m.m.m**
ContentEngine(config-if)# **exit**
ContentEngine(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g.g.g.g**
5. Скопируйте образ перехода на более ранние версии с сервера FTP. Ниже представлен пример: ContentEngine# **copy ftp install**
ce590-ACNS-4.2.3-TO-CE-Cache-231.bin
6. Повторно загрузите CE-590.
7. Придерживайтесь Шага 4 и настройте интерфейсного IP и IP-адрес шлюза.
8. Выполните команду **show disk** для каждого диска в списке. Синтаксис команды: ContentEngine# **show disks**
9. Передайте образ обновления ce590-cache-251.pak через TFTP от сервера TFTP. Введите следующие команды: ContentEngine# **cd /local**
ContentEngine# **copy tftp disk**
Придерживайтесь подсказок.
10. Повторно загрузите CE-590.
11. Выполните команду **Show version**, чтобы быть уверенными, что у вас есть правильный образ.

Дополнительные сведения

- [Поддержка Hardware для устройств Управления Контентом](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)