

Дирижер предприятия Tidal: Windows Event Trigger Does Not Register

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

При попытке следить за развитием события Windows на другом Windows Server, не регистрируется триггер события.

Предварительные условия

Используемые компоненты

- Дирижер предприятия Tidal (ТЕО) 2.1 или позже
- Windows Trigger

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Проблема

Триггер события Windows не регистрируется в Сервере ТЕО. Это сообщение об ошибках может быть замечено:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

Решение

Трем правилам межсетевого экрана WMI нужно позволить прохождение через межсетевой экран. Эта конфигурация должна быть выполнена на сервере ТЕО.

[Windows 2008](#)

Выполните эти шаги для Windows 2008:

1. Нажмите **Start> Server Manager**.
2. Перейдите к **Конфигурации> Windows Firewall> Входящие Правила**.
3. Для разрешения входящий из этих компонентов, щелкните правой кнопкой мыши на них и позвольте, включают правила:WMI (Асинкс - В)WMI (DCOM - В)WMI (WMI - В)

[Windows 2003](#)

Выполните эти шаги для Windows 2003:

1. Нажмите **Start> Control Panel> Windows Firewall**.
2. Нажмите вкладку **Exceptions**, выберите флажок **WMI** и нажмите **ОК**.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)