

# Дирижер предприятия Tidal: адаптер из процесса должен использовать другие порты

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Как изменить порты](#)

[Дополнительные сведения](#)

## **[Введение](#)**

Этот документ предоставляет сведения о том, как изменить порты, используемые адаптером из процесса в случае, если конечный пользователь не должен использовать настройки по умолчанию.

## **[Предварительные условия](#)**

### **[Используемые компоненты](#)**

Сведения в этом документе основываются на Дирижере предприятия Tidal (ТЕО) 2.2 или позже.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### **[Условные обозначения](#)**

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## **[Проблема](#)**

Адаптеры из процесса запускаются с использования порта 59986 для связи. Каждый адаптер из процесса использует два порта вместе. Первый использует 59986 и 59987. Второй адаптер из процесса использует 59988 и 59989. С ТЕО 2.2 существует только два адаптера из процесса. Если существует конфликт с другим приложением, конечный

пользователь, возможно, должен был бы изменить порты для связи.

## Как изменить порты

Выполните следующие действия:

1. Остановите сервис ТЕО.
2. Отредактируйте Tidal. Автоматизация. Сервер. Exe. Файл config, найденный в ТЕО, устанавливает каталог.
3. Под **<Tidal. Автоматизация. Механизм. Ведущее устройство. Свойства. При установке>** метка, существует установка для "OutOfProcessAdapterBasePort", который может быть установлен и настройки по умолчанию в 59986. Если используемый порт 60000, это может быть изменено и выглядит подобным следующему: `<определение имени = "OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs = "Строка"> <value> 60000 </значение> </устанавливающий>`
4. Сохраните файл и перезапустите серверы ТЕО.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)