

Планировщик Предприятия Tidal: JDE, Неспособный найти FieldDescriptor для Ошибки в ClassDescriptor Сообщения об ошибках действия

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Решите “Неспособный посчитать FieldDescriptor для 'Ошибки' в ClassDescriptor действия” Ошибкой](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ предоставляет сведения о том, как решить эту ошибку подключения адаптера JDE. Эта ошибка появляется в клиенте, когда вы тестируете соединение, и также найден в служебном журнале адаптера.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

```
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance: Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1 +
- Tidal Cisco адаптер JDE

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1 +
- Tidal Cisco адаптер JDE

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Решите “Неспособный посчитать FieldDescriptor для 'Ошибки' в ClassDescriptor действия” Ошибкой

Это - проблема, отнесенная к конфигурации jde.ini на сервере JDE. Это отнесено к Параметру системы раздела LRENGINE. Убедитесь, что каталог существует для этого параметра. Если это не существует, можно создать каталог. Вот пример выборки jde.ini:

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)