

Столкновение с трудностями производства или ответа на повторный звонок с наземной линии связи

Содержание

[Введение](#)

[Если у меня есть проблемы при создании или ответе на повторный звонок на наземной линии, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Если у меня есть проблемы при создании или ответе на повторный звонок на наземной линии, что я могу сделать? О.](#)

Создание задач или ответ на повторный звонок вызваны факторами, такими как неактивный сервис повторного звонка, и неправильно установите выбор отзыва. Согласуйте со своим поставщиком услуг наземной линии для активации сервиса повторного звонка. Если это все еще не работало, выполните действия ниже.

Ответ на второй входящий вызов наземной линии

Шаг 1:

Когда существует входящий вызов от другой линии, в то время как вы находитесь на первом вызове, вы услышите тональный сигнал ожидающего вызова.

Шаг 2:

К захвату входящий вызов выберите **Call**. Первый вызов будет приостановлен.

Шаг 3:

Можно нажать Кнопку вызова для коммутации между вызовами.

Шаг 4. :

Нажмите **Power/End Call key** для окончания текущего вызова.

Совершение второго звонка наземной линии

Это применяется, только если вы подписались на этот сервис от вашего телефонного поставщика. Для совершения второго вызова наземной линии выполните действия ниже.

Шаг 1:

Нажмите **Кнопку вызова**, тогда набирают номер, который вы хотите.

Шаг 2:

Нажмите **Кнопку вызова** для смещения между вызовами.

Шаг 3:

Нажмите **Power/End Call key** для окончания текущего вызова.

Установка продолжительности отзыва

Шаг 1:

Выберите **Menu**.

Шаг 2:

Перейдите к **Параметрам настройки**, тогда нажимают **Select**.

Шаг 3:

Перейдите к **Усовершенствованному**, тогда нажимают **Select**.

Шаг 4. :

Перейдите к **Наземной линии**, тогда нажимают **Select**.

Шаг 5. :

Выберите **Recall**, тогда нажимают **Select**.

Шаг 6:

Перейдите к новой установке, тогда нажимают **OK**. Новая настройка теперь сохранена.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)