

# Содержание

[Введение](#)

[Запись конференции по MGC Polycom с помощью TANDBERG Codian VCR IP](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence IP VCR 2210 и VCR Cisco TelePresence MSE 8220 продуктов.

### Вопрос. Запись конференции по MGC Polycom с помощью TANDBERG Codian VCR IP

О. Можно использовать VCR IP Codian для записи конференции по MGC Polycom.

Чтобы сделать это, необходимо настроить определенные параметры настройки и на VCR IP и на MGC Polycom.

Настраивать VCR IP:

1. Перейдите к **Записям> Папки**.
2. Щелкните по Configuration рядом с именем папки, в которое вы хотите сделать запись.
3. Обратите внимание на ID Записи. Если никакой ID не был назначен, войдите один в поле Recording ID.
4. Перейдите к **Параметрам настройки> Записи**.
5. Выберите Always, передают видео зарегистрированным участникам.
6. Нажмите **папку Update**.

Посмотрите онлайн-раздел справки, привязанный к этой странице (Добавляющие и обновляющие папки) для получения дальнейшей информации о каждом поле.

Настраивать MGC Polycom:

1. На веб-интерфейсе вашего MGC перейдите к **Конфигурации MCU> Профили**.
2. Или щелкните правой кнопкой мыши, **Добавляет новый участник или переходит к Участникам>, Добавляет новый участник**. Это открывается в новом окне.
3. Для Участвующего IP введите IP-адрес своего VCR IP.
4. Для Типа Псевдонима выберите Party Number.
5. Для Названия Псевдонима и Расширения/Строки идентификатора, введите идентификатор Записи (см. выше). Заполните другие поля как требуется.
6. **Примечание:** При использовании то же сторожевое устройство для MGC Polycom и VCR IP, то должно только быть необходимо использовать ID Записи.

### Проблемы с видеосигналом при записи конференции с каналом содержания на MGC Polycom

Иногда проблемы с видеосигналом могут быть замечены при записи конференц-связи с

каналом содержания от MGC Polysom на VCR IP Codian. Канал содержания может иногда казаться расплывчатым, и/или могут быть замечены мигающие цветные блоки.

Низкое качество из-за расширения к H.263 + названо Приложением T, которое используется продуктами Polysom для передачи содержания.

Оконечным точкам можно препятствовать использовать Приложение T при передаче содержания к MGC рабочие версии программного обеспечения 7.5.1 и позже путем добавления опции к system.cfg файлу MGC.

Для этого выполните следующие действия:

1. От Менеджера MGC Polysom щелкните правой кнопкой мыши на названии своего MGC в просмотре дерева и выберите **MCU Utils** и затем **Отредактируйте "system.cfg"**.
2. Переместитесь к PEOPLE по разделу СОДЕРЖАНИЯ PLUS и ищите элемент **ENABLE\_H239\_ANNEX\_T**.
3. Если элемент существует, установите его значение в **НЕТ**; иначе **нажмите Add элемент** и добавьте **ENABLE\_H239\_ANNEX\_T** со значением **НЕТ**.
4. Нажмите **ОК** для сохранения файла конфигурации.
5. Перезагрузите MGC для изменений для вступления в силу.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)