

Содержание

[Введение](#)

[Как я соединяюсь с консольным портом на моем модуле Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, супервизора MSE 8050 Cisco TelePresence, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 и Cisco TelePresence Усовершенствованный Медиашлюз 3610 продуктов.

Вопрос. Как я соединяюсь с консольным портом на моем модуле Codian?

О. Консольный порт управляет тем же путем на всех модулях Codian. Выполните следующие действия:

1. Гарантируйте, что питание связано с модулем, и Индикатор состояния является зеленым.
2. Подключите консольный порт модуля к последовательному порту вашего ПК с помощью RJ45 для предоставленного кабеля DB9.
3. Используйте программу последовательного терминала, такую как HyperTerminal, для соединения с модулем.
4. Установите свое программное обеспечение терминала в следующие параметры настройки: Скорость передачи: 38400Data bits — 8Parity — None—Стоповые разряды: 1Flow control — None
5. Нажмите **Enter**, и командная строка появляется на терминале.

Дальнейшие инструкции по установливанию продукта TelePresence предоставлены в соответствующем Начинаящем работу Руководстве.

Примечание: Версия программного обеспечения 4.0 MCU представляет способность отключить консольный порт на MCU. Посмотрите онлайн-справку для подробных данных.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)