

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Процедура восстановления](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ объясняет восстановление/порядок ремонта для Converged Infrastructure Video Security Device.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Процедура восстановления

Это - пошаговая процедура восстановления:

1. Подключите внешнюю Карту памяти и загрузите коробку с Золотым CD.
2. Вход в систему как **root** с паролем **clcdne**.
3. В приглашении, выполненном эти команды:
`umount -f /dev/sda1 umount -f /dev/sda2`
`fsck.ext3 -f -yC 0 /dev/sda1 ==> It should take a few minutes. fsck.ext3 -f -yC 0 /dev/sda2`
`==> Will take some time (an hour or two)`
4. Когда это будет закончено, выполните эту команду:`reboot`
5. Коробка начинает перезагружать. Удалите кабель CD USB из коробки и позвольте коробке загрузиться от себя.

Дополнительные сведения

- [Физическая безопасность и системы для зданий](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)