

Передайте лицензию от текущего устройства безопасности содержания Cisco до устройства RMA

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Передайте лицензию](#)

Введение

Этот документ описывает, как использовать программное средство Портала администрирования Лицензии, проверить лицензированные функции для вашего устройства и передать их от вашего отказавшего устройства до вашего Разрешения на возврат материалов (RMA) - предоставленное устройство.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco Email Security Appliance (ESA)
- Cisco Security устройство Managment (SMA)
- Cisco Web Security Appliance (WSA)

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на всех версиях ESA Cisco, SMA Cisco и Cisco WSA.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Передайте лицензию

Выполните эти шаги для передачи лицензии форма (характерных черт) текущее устройство безопасности содержания Cisco к устройству RMA.

1. Посетите [портал администрирования лицензии](#).
2. Под Управлять разделом нажмите **Devices** и выберите **RMA** от раскрывающегося меню **Действий**.

The screenshot shows the Cisco Product License Registration portal. The 'Manage' section is active, and the 'Devices' tab is selected. A dropdown menu is open under 'Actions', with 'RMA...' selected. A table lists device records with columns for Product Family, Licensed Features, and Used. A red arrow labeled '1' points to the 'Devices' tab, and another red arrow labeled '2' points to the 'RMA...' option in the dropdown menu.

Product Family	Licensed Features	Used
Iron Port Product - SW Bundles	ISQ	1350
	CR	1350
	ICCM	1350
	More (1)...	

3. На **Задавании Устройства** к всплывающему окну **RMA** выберите **Iron Port Product - SW Бандлы** от раскрывающегося меню. Введите последнюю часть серийного номера для устройства, от которого вы хотите передать лицензию в разделе **Идентификатора хоста**. Введите требуемое слово **Капчи** и нажмите **Next**.

Specify the Device to RMA



The Host Id To be entered is Case Sensitive.

RMA Product - Select the Product for the license transfer

* Product Family:

Iron Port Product - SW Bundle

1

Source - Transfer License from this device

* Host ID:

FTX17 W

2

Captcha:



Refresh

* For security purposes, please enter the word as shown above. If you have trouble viewing the word, click on Refresh to view a new word.

amukets|

3

Cancel

Next

4. Введите последнюю часть серийного номера, на который вы передаете лицензию на всплывающем экране **RMA**. Введите случай RMA # и нажмите **Next**.

RMA



Specify Target & Options. | [Review](#)

From

Host ID: FTX17...W

Product Family: Iron Port Product - SW B...

To

* Host ID:

jz...

Product Family:

Iron Port Product - SW B...

RMA #:

85865

[Cancel](#) [Next](#)

5. Наконец, на следующем всплывающем экране **RMA**, анализ информация обеспечила лицензию (лицензии), которая будет передана. Проверьте флажок **License Agreement**. Проверьте **Передачу К** и информацию о **Конечном пользователе** как показано. Нажмите **Transfer** для посылания по электронной почте лицензии (лицензий) назначенному лицензиату.

RMA



[Specify Target & Options.](#) | [Review](#)

License Agreement

* I Agree with the terms of the License [View License Terms...](#)

Recipient and Owner Information

The license will be emailed within the hour to the specified email addresses.

* Send To: [Add...](#)

* End User: [Edit...](#)

	Product Family:	Product Name	Description	Quantity
1	Iron Port Product - SW Bundles			
1.1		SMA-EMGT-LIC=	SMA Centralized Email Management Reporting License	1350

[Cancel](#) [Back](#) [Transfer](#)

Требуется до четырех часов для обеспечения электронной почты от Глобального Cisco Лицензирование Операций.

6. Войдите в новое устройство и загрузите новый лицензионный ключ (ключи) как предусмотрено.