

Как добавить или модифицировать NTP на ESA/WSA/SMA

Содержание

[Введение](#)

[Как добавить или модифицировать NTP на ESA/WSA/SMA](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Соответствующие дискуссии сообщества технической поддержки Cisco](#)

Введение

Этот документ описывает практическое руководство, настраивают или модифицируют настройки сервера Протокола NTP на Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), устройство управления безопасностью (SMA).

Как добавить или модифицировать NTP на ESA/WSA/SMA

Настройки сервера NTP могут настраиваться или модифицироваться через CLI или GUI. Посмотрите подробные инструкции ниже.

CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a server.
 - SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.
- ```
[]> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[]> 172.18.108.15
```

Можно добавить множественные серверы NTP.

Если сервер был уже настроен, использование **удаляют** для удаления любых серверов, которые не необходимы.

**Примечание:** Обязательно **передайте** любого и все изменения, внесенные в

конфигурацию через CLI.

## GUI

От браузера перешли через придерживающееся:

1. Перейдите к странице **System Administration> Time Settings**.
2. **Нажмите кнопку Edit Settings (Изменить настройки)**.
3. Во Время, Поддерживая раздел Метода, выберите *Use Network Time Protocol*.
4. Введите адрес сервера NTP и **нажмите Add строку**. Можно добавить множественные серверы NTP.
5. Для удаления сервера NTP из списка нажмите значок корзины для того сервера.
6. Выберите интерфейс для запросов NTP. Это - IP-адрес, из которого должны произойти запросы NTP.
7. Отправьте и передайте свои изменения.

Можно также принять решение установить время вручную.

1. Перейдите к странице **System Administration> Time Settings**.
2. **Нажмите кнопку Edit Settings (Изменить настройки)**.
3. Во Время, Поддерживая раздел Метода, выберите *Set Time Manually*.
4. Введите месяц, день, год, час, минуты и секунды.
5. Выберите А.М или Р.М.
6. Отправьте и передайте свои изменения.

## Дополнительные сведения

- [Руководство пользователя устройства безопасности электронной почты Cisco](#)
- [Руководство пользователя Cisco Web Security Appliance](#)
- [Руководство пользователя устройства менеджмента Cisco Security](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)