

Включение веб-сервера распределенной сети на SPA2100

Содержание

[Введение](#)

[Как я включаю Web-сервер глобальной сети \(WAN\) на SPA2100?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Как я включаю Web-сервер глобальной сети \(WAN\) на SPA2100? О.](#)

Существует два способа включить Web-сервер глобальной сети (WAN) на SPA2100. Это может быть сделано через интернетный интерфейс SPA2100 или через меню Interactive Voice Response (IVR).

Включение Web-сервера глобальной сети (WAN) через интернетный интерфейс SPA2100

Шаг 1:

Обратитесь к интернетному интерфейсу SPA2100. Для инструкций нажмите? [здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернетный интерфейс SPA2100 появится, нажмите **Admin Login**, тогда **усовершенствованный** на верхней правой странице.

SIPURA
technology, inc.

Sipura Phone Administration

Router Voice

Status Wan Setup Admin Login basic | [advanced](#)

Product Information

Product Name:	SPA-2100	Serial Number:	000000000000
Software Version:	2.0.5(c)	Hardware Version:	1.0.0(99e2)
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	Installed

System Status

Current Time:	1/1/2003 12:58:03	Elapsed Time:	00:58:03
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.1.11
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	192.168.1.1		

Примечание: Доступ к странице Admin Login-Advanced SPA2100 не требует пароля. Модули SPA2100, полученные через поставщиков VoIP, однако, обычно являются паролем использования из соображений безопасности. Это запретит доступ к Входу в систему Admin и отклонит изменения, применится к конфигурации существующих голосовых данных. Если модуль куплен от реселлера, он может быть восстановлен настройкам по умолчанию через сброс фабрики с помощью IVR. Для инструкций по IVR нажмите? [здесь](#).

Шаг 3:?

Перейдите к **Настройке глобальной сети (WAN)**, ищите **Удаленный менеджмент** и установите, **Включают Web-сервер глобальной сети (WAN)** к **Да**.

Sipura Phone Adapter Configuration

Click **WAN Setup.**

Route Voice

Status **Wan Setup** Lan Setup Application [Admin Login](#) [basic](#) | advanced

Internet Connection Settings

Connection Type:

Static IP Settings

Static IP: NetMask:

Gateway:

PPPoE Settings

PPPoE Login Name: PPPoE Login Password:

PPPoE Service Name:

Optional Settings

HostName: Domain:

Primary DNS: Secondary DNS:

MAC Clone Settings

Enable MAC Clone: Cloned MAC Address:

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

Select **Yes.**

Шаг 4. :

Нажать ?.

Включение Web-сервера глобальной сети (WAN) через интерактивный голосовой ответ (IVR) SPA2100

Шаг 1:?

Наберите **** 201# на аналоговом телефоне, связанном с SPA2100.

Шаг 2:

Войдите "1" для включения или "0" для отключения опции.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)