

Понимание последовательности мигания индикаторов SPA2100

Содержание

[Введение](#)

[Что делает мой LED - индикатор адаптера SPA мигающее среднее значение образца?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Что делает мой LED - индикатор адаптера SPA мигающее среднее значение образца? О.](#)

Вот то, что означают мигающие образцы SPA2100:

Медленное Мигание (0.5 с ON (включено), 0.5 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Инициализация системы; только происходит, когда SPA загружается, время могло составить целых 10 секунд (аппаратная перезагрузка) к двум секундам (горячая перезагрузка).

Микропрограммная загрузка.

Поиск DHCP.

Быстро Мигая (0.1 с ON (включено), 0.1 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Запись микропрограммного обеспечения для мигания.

Биение 2 - короткий, короткий, короткий, прочь в течение 1.2 секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 1.2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Загрузка ПО.

Ошибка соединения - длинный, короткий, короткий, прочь в течение двух секунд (0.5 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Никакое Соединение Ethernet не обнаружено.

Ошибка 1 - короткий, короткий, долго, прочь в течение двух секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Устройство использует резервного IP или последнего известного хорошего IP. Эта функция находится только в v2.0 и других последующих версиях.

Ошибка 2 - короткий, короткий, долго, долго, прочь в течение двух секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 0.2 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.5 с ON (включено), 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

IP - адресация с дублированием обнаружен.

SOS - короткий, короткий, короткий, долго, длинный, короткий, короткий, короткий, прочь в течение двух секунд (0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.3 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.3 с ON (включено), 0.3 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1 с ON (включено), 0.1 с ВЫКЛЮЧЕНО, 0.1sON, 2 с, ВЫКЛЮЧЕНО непрерывные)

Микропрограммное обеспечение находится в режиме восстановления.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)