

Определение устройств, поддерживающих протокол факса T.38

Содержание

[Введение](#)

[Каковы устройства, которые поддерживают протокол факса T.38?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Каковы устройства, которые поддерживают протокол факса T.38? О.](#)

T.38 может использоваться в качестве протокола **FoIP** отдельно, работая на основе UDP. Это также адаптировано, чтобы быть включенным как образ / T.38 в SDP, подключенном к SIP, Приглашает - этот способ работать как "кодек".?

Следующие продукты, которые в настоящее время поддерживают протокол факса T.38:

SPA2102

SPA3102

SPA9000

Примечание: PAP2 и PAP2T НЕ поддерживают протокол факса T.38.

Установка ваш Факс?

Шаг 1:

Войдите в Интернет-страницу по настройке SPA и нажмите вкладку Line, вы хотите установить свой факс.



Шаг 2:

Прокрутите вниз в нижнюю часть экрана и ищите **Звуковую конфигурацию**.

По умолчанию выбор для факса, уже включают и устанавливают в **YES**.? Удостоверьтесь, что вы выбираете правильный кодек, нуждаются в нем для вашей Передачи факса, которая только G.711u или G.711a являются единственной опцией, которая может использоваться при выборе **Fax Passthru Codec**.

Удостоверьтесь при соединении факса с SPA, что вы выбираете **ReINVITE**, следующий за **Методом транзитной пересылки Факса**. И удостоверьтесь, что вам установили опцию **T.38** в **YES**.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u	Silence Supp Enable:	no
Use Pref Codec Only:	no	Silence Threshold:	medium
G729a Enable:	yes	Echo Canc Enable:	yes
G723 Enable:	yes	Echo Canc Adapt Enable:	yes
G726-16 Enable:	yes	Echo Supp Enable:	yes
G726-24 Enable:	yes	FAX CED Detect Enable:	yes
G726-32 Enable:	yes	FAX CNG Detect Enable:	yes
G726-40 Enable:	yes	FAX Passthru Codec:	G711a
DTMF Process INFO:	yes	FAX Codec Symmetric:	yes
DTMF Process AVT:	yes	FAX Passthru Method:	ReINVITE
DTMF Tx Method:	Auto	FAX Process MSE:	yes
Hook Flash Tx Method:	None	FAX Disable ECAN:	no
Release Unused Codec:	yes	FAX Enable T38:	yes
FAX Tone Detect Mode:	caller or callee		

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)