

Добавление пользователей Cisco IP SoftPhone

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Вводное управление Cisco CallManager](#)

[Добавление нового пользователя](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Используйте этот документ для добавления каждого пользователя программного IP-телефона Cisco к Страницам администрирования Cisco CallManager. Когда Клиент программного телефона пользователя входит, имя пользователя и пароль, настроенное на программном IP-телефоне Cisco, должно совпасть точно, что настроено на сервере в этом шаге.

Этот документ входит в комплект документов. Это предполагает, что вы уже прошли предыдущие шаги и входите как администратор на Системе Cisco CallManager. Для получения информации о каждом из других документов консультируйтесь с индексом для этого [программного IP-телефона Cisco Установки и настройки](#) набора.

Этот документ объясняет, как добавить учетные записи пользователя на Cisco CallManager server для клиентов рабочий программный IP-телефон Cisco для регистрации на. Для обзора того, как настроить Программный IP-телефон, обратитесь к [программному IP-телефону Cisco Установки и настройки](#).

Предварительные условия

Требования

Читатели данного документа должны обладать знаниями по следующим темам:

- Администрирование Cisco CallManager
- Службы терминалов Windows 2000

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Версия Cisco CallManager 3.0 (Revision 6 или позже)
- Cisco CallManager 3.1 требует версии 1.2 Программного IP-телефона или позже
- Для CallManager 4.01 обратитесь к [Комментариям к выпуску для Выпуска 1.3 \(4\) программного IP-телефона Cisco](#)
- Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Пакет обновления 4 или позже), или Windows 2000

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

[Условные обозначения](#)

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

[Вводное управление Cisco CallManager](#)

Чтобы заставить экран администрирования подходить, введите URL <http://servername/ccmadmin>, где *servername* является или названием или IP-адресом вашей Системы Cisco CallManager.



[Добавление нового пользователя](#)

Выполните эти шаги для добавления нового пользователя:

1. Нажмите **User** и выберите **Add a New User**.Экран Add a New User появляется.
2. Завершите все поля user с запрошенной информацией.Обязательные поля

обозначены звездочкой (*). Это - пример того, как экран должен заботиться о заполнении полей:

Примечание: Поле Associated PC требуется для совместной работы с Виртуальным конференц-залом.

3. После заполнения полей нажмите **Insert**. Это переводит экран User Configuration Process в рабочее состояние.

User Configuration

[Add a New User](#)
[Basic Search](#)

Application Profiles of Bruce	User : Bruce Wayne
Device Association	Status: Insert Completed.
Cisco IPMA	<input type="button" value="Update"/>
Extension Mobility	First Name <input type="text" value="Bruce"/>
SoftPhone	Last Name* <input type="text" value="Wayne"/>
Cisco IPMA	User ID <input type="text" value="bwayne"/>
Extension Mobility	User Password* <input type="button" value="Change..."/>
SoftPhone	PIN * <input type="button" value="Change..."/>
Cisco IPMA	Telephone Number <input type="text"/>
Extension Mobility	Manager User ID <input type="text"/>
SoftPhone	Department <input type="text"/>
Cisco IPMA	User Locale <input type="text" value="< None >"/>
Extension Mobility	Enable CTI Application Use <input checked="" type="checkbox"/>
SoftPhone	Call Park Retrieval Allowed <input type="checkbox"/>
Cisco IPMA	Enable Calling Party Number Modification <input type="checkbox"/>
Extension Mobility	Associated PC <input type="text" value="Not Defined"/>
SoftPhone	Primary Extension <input type="text" value="Not Defined"/>
Cisco IPMA	Controlled Devices <input type="text" value="none"/>
Extension Mobility	Enable Authentication Proxy Rights <input type="text" value="False"/>
SoftPhone	Controlled Device Profiles <input type="text" value="none"/>
	* indicates required item.
	View page in <input type="text" value="English, United States"/>
	Page displayed at Wed Feb 25 14:37:52 EST 2004

Пользователь теперь добавлен, но все еще должен быть привязан к устройству, созданному ранее - SoftPhonePort. Тот процесс обрабатывается в следующем разделе.

Это задание выполнено. Возвратитесь к [программному IP-телефону Cisco установки и настройки](#).

Дополнительные сведения

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)