

Изменение LAN IP-адреса на голосовом шлюзе Cisco SPA3102 Voice Gateway

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю IP-адрес LAN своего SPA3102?](#)

[Как я включаю Доступ через WAN к SPA3102?](#)

[Как я сохраняю конфигурацию SPA3102?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Вопрос. . Как я изменяю IP-адрес LAN своего SPA3102?

О. Необходимо изменить IP-адрес LAN SPA3102 во избежание Конфликтов IP-адресов между SPA и маршрутизатором.

Выполните эти шаги для изменения IP-адреса LAN на SPA3102:

1. Подключите компьютер с портом LAN (локальной сети) SPA3102.
2. Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA3102. См. [Доступ к Странице настройки SPA3102](#) для получения дополнительной информации.
3. На странице настройки SPA3102 нажмите **Advanced**, и затем нажмите **Lan Setup**.
4. Введите новый IP-адрес в поле IP Address LAN. Данный пример использует *192.168.1.0*.



5. Нажмите **Submit All Changes**. После применения параметров настройки, перезагрузок SPA3102. Можно теперь обратиться к странице настройки SPA через новый IP-адрес LAN.

Вопрос. . Как я включаю Доступ через WAN к SPA3102?

О. Выполните эти шаги для включения Доступа через WAN к SPA3102:

1. Подключите аналоговый телефон с портом PHONE 1 SPA3102.
2. Возьмите телефон и нажмите звездобразную клавишу (*) четыре раза: ****
3. После воспроизведения приветствия наберите **110#** для получения IP-адреса SPA3102.
4. Выполните эти шаги для включения Доступа через WAN к SPA3102: Набор **7932#**. Набор **1#** для включения. Наберите **1** для сохранения.
5. Зависните телефон.

Вопрос. . Как я сохраняю конфигурацию SPA3102?

О. Существует два раздела, которые должны быть сохранены отдельно: маршрутизация/конфигурация сети и конфигурация речевых данных.

- **Маршрутизация/Конфигурация сети** Откройте браузер и введите `http://<device_IP_address>/admin/advanced`. Используйте Сохранение В качестве функции на вашем браузере для записи конфигурации в отдельный файл. В Internet Explorer выберите **File> Save As**, и затем выберите **Web Page** из Сохранения как выпадающий список типа. В FireFox выберите **File> Save Page As**, и затем выберите **Web Page** из Сохранения как выпадающий список типа. Сохраните файл с этим соглашением о

записи имен: *SPA3102Router_date_time.htm*Пример:
SPA3102Router_Feb182009_09h18.html

- **Конфигурация речевых данных**Откройте браузер и введите `http://<device_IP_address>/admin/voice/advanced`.Используйте Сохранение В качестве функции на вашем браузере для записи конфигурации в отдельный файл.В Internet Explorer выберите **File> Save As**, и затем выберите **Web Page** из Сохранения как выпадающий список типа.В FireFox выберите **File> Save Page As**, и затем выберите **Web Page** из Сохранения как выпадающий список типа.Сохраните файл с этим соглашением о записи имен: *SPA3102Voice_date_time.htm*Пример:
*SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htm***Примечание:** Как только конфигурации сохранены, ваши пароли не отображаются на первой полосе.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)