

Создание пользователей, телефонов и сопоставлений в Cisco CallManager

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Зарегистрируйте и настройте телефон](#)

[Создание пользователя и его связывание с номером телефона](#)

[Устранение неполадок](#)

[Неспособный Добавить пользователей через Страницу CCMAdmin](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает способ создания нового пользователя, добавления IP-телефона и привязки пользователя к новому телефону.

Предварительные условия

Требования

Использование данного документа требует наличия знаний по следующим темам:

- Cisco CallManager 3.3x или 4.0x администрирование
- Аппаратные средства IP-телефонии

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Версия Cisco CallManager 4.0x или позже
- IP-телефон Cisco 7960

Примечание: В то время как IP-телефон Cisco 7960 используется для примера в этом документе, Cisco CallManager совместим со многими IP-телефонами. Этот документ применяется ко всем ним.

Примечание: Несмотря на то, что снимки экрана в этом документе от Версии Cisco

CallManager 4.01, та же процедура просит Версии Cisco CallManager 3.3x и позже. Этот документ выделяет различия между этими версиями, когда это применимо.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Зарегистрируйте и настройте телефон

Выполните эти шаги для устанавливания настройки телефона с его связанным пользователем и номером телефона:

1. Соединитесь с Инструментом администрирования на вашем Cisco CallManager server. Введите **http://<название вашего CallManager или URL>/ccmadmin/**IP-адреса в браузере.
2. Выберите **Device> Phone** из главного меню Cisco CallManager.



3. Щелкните по ссылке **Add a New Phone**.

Find and List Phones [Add a New Phone](#)

No current search

Find phones where begins with

and show items per page. Allow wildcards.


To list all items, click Find without entering any search text, or use "Device Name is not empty" as the search.

No active query. Please enter your search criteria using the options above.

4. Выберите тип телефона. В данном примере добавлен Cisco 7960. **Нажмите кнопку Next.**

System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions

Add a New Phone 

Select the type of the phone you would like to create:

Phone type*

Status: Ready

* indicates required item

5. Введите MAC-адрес телефона и заполните остаток параметров как требуется. **Примечание:** MAC-адрес телефона может быть найден в конце модуля на метке рядом с MAC слова. Это может также быть найдено с помощью кнопки **Settings** по телефону (79xx) и выбора **Конфигурации сети**. MAC-адрес является третьим полем. В этом случае выборами является Накопитель устройства по умолчанию и По умолчанию 7960 Шаблонов кнопки. Как этот экран указывает, другие параметры оставляют при настройках по умолчанию. **Примечание:** С Cisco CallManager 3.3x нет никакого Многоуровневого приоритета и Приоритетного прерывания обслуживания (MLPP) информация, никакой Режим безопасности устройства, Созданный В Мосту, Конфиденциальности или опциях пользовательского идентификатора владельца.

