

Содержание

[Введение](#)

[Добавьте MAC-адрес и SSC](#)

Введение

Этот документ описывает процедуру для добавления Услуги на основе определения местоположения - Сам, Подписанный сертификат (LB-SSC) и MAC-адрес ядра сервисов мобильности (MSE) на Коммутационном шкафу следующего поколения (NGWC) Сходился Контроллеры доступа 5760/3850/3650 Контроллеры беспроводной локальной сети (WLC).

Добавьте MAC-адрес и SSC

Этот раздел показывает команды, которые используются для добавления MAC-адреса и SSC к Установившимся Контроллерам беспроводной локальной сети Доступа.

1. Введите команду **cmdshell** в CLI MSE, чтобы перейти к приглашению cmd на MSE. Затем введите команду **show server-auth-info** для получения хэша SSC и MAC-адреса, который должен быть добавлен на WLC. [root@nms-mse3355-b ~] # **cmdshell**

```
cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
AesLog queue high mark: 50000
AesLog queue low mark: 500
-----Server Auth Info-----
MAC Address: 5c:f3:fc:e8:06:943:04
Key Hash: 29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
Certificate Type: SSC>
```

2. Скопируйте MAC-адрес и ключевой хэш. Введите эти команды для применения их к Установившимся Контроллерам беспроводной локальной сети Доступа. **username**

```
5cf3fce80694
username 5cf3fce80694 aaa attribute list NMSP
```

```
aaa attribute list NMSP
attribute type password
29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
```