

Содержание

[Введение](#)

[Дефекты контроллера беспроводной локальной сети AireOS](#)

[Cisco IOS® Access Point Bugs](#)

[Дефекты точки доступа COS](#)

[Дефекты Mobility Express](#)

[Пример](#)

[Найдите все дефекты Sev1/Sev2 AireOS, которые, как известно, влияют 8.0.120.0](#)

Введение

Это - политика Cisco для документации всех дефектов, с которыми можно встретиться в освобожденном продукте. [Инструмент поиска дефекта \(BST\)](#) используется для обнаружения таких дефектов. Посмотрите [Справку Инструмента поиска Дефекта и страницу с часто задаваемыми вопросами](#) для общей помощи в использовании этого программного средства.

Одно ограничение BST - то, что дефекты, которые применяются к данному продукту, не могут всегда находиться при поиске того конкретного продукта. Например, при поиске дефектов, которые применяются к Контроллеру беспроводной локальной сети Cisco 5520, никакие дефекты не найдены. Эта статья объясняет, как найти дефекты, которые применяются к другому контроллеру беспроводной локальной сети Cisco продукты Точки доступа (AP) и (WLC).

Примечание: При вводе номеров версий не используйте "точечную квадратическую" нотацию стиля (например, 8.0.120.0), поскольку BST не понимает тот формат; вместо этого, используйте w.x (y.z) нотация, например, 8.0 (120.0).

Дефекты контроллера беспроводной локальной сети AireOS

Для всех Контроллеров беспроводной локальной сети, которые выполняют AireOS, применимые дефекты будут найдены в BST путем поиска на:

Продукт: серия/Модель = Контроллер беспроводной локальной сети Cisco 5508

Это применяется к серии 2500, серии 5500, серии 8500, Flex, серии 7500, WiSM2 и Действительный Контроллер беспроводной локальной сети (а также к более старым WLC AireOS.)

Cisco IOS® Access Point Bugs

Для всех точек доступа Cisco Aironet, которые выполняют Cisco IOS (или легкий вес или autonomous), применимые дефекты будут найдены в BST путем поиска на:

Продукт: серия/Модель = Cisco Aironet, серии 3700

Это применяется ко всему Aironet 802.11a/11g/11n и Волне на 11 акров 1 AP и мосты (см. [Образы IOS точки доступа Понимания](#) для полного списка.)

Дефекты точки доступа COS

Для всех точек доступа Cisco Aironet, которые выполняют операционную систему COS, применимые дефекты будут найдены в BST путем поиска на:

Продукт: серия/Модель = Cisco Aironet 1850 Точек доступа серии

Это применяется ко всей Волне Aironet 802.11 акров 2 AP (включая весь 1800, 2800, 3800 и 1560 серий)

Дефекты Mobility Express

Для программного обеспечения controller Mobility Express, работая на AP COS, применимые дефекты будут найдены в BST путем поиска на:

Продукт: серия/Модель = Cisco Mobility Express

Пример

Найдите все дефекты Sev1/Sev2 AireOS, которые, как известно, влияют 8.0.120.0

Search For:

Examples: CSCta04879, router crash, etc...

Product: ← Enter Cisco 5508 Wireless Controller as the Series/Model, for all AireOS bugs

Releases: ← Enter 8.0(120.0) (not "8.0.120.0")

Modified Date: Status: Severity: Rating: Support Cases: Bug Type:

Filter:

Viewing 1 - 25 of 64 results

Sort by Export Results to Excel

[CSCuu20256 - Traffic drop on WLCs with 7.6.130.206 and PMIPv6](#)

Symptom: After installing 7.6.130.206 and rolling out PMIPv6 deployment on SP WiFi, customer started to notice traffic drop on the controllers (confirmed by monitoring tools and ...)