

# 安全问题：CCM数据库的Postgres用户不需要Password

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题：CCM数据库的Postgres用户不需要一个密码](#)

[解决方案](#)

## 简介

本文描述如何要求密码访问(HA)设置的高性能的postgres用户。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cloud中心 < v4.8.0.1
- 4.8.0.1升级

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 问题：CCM数据库的Postgres用户不需要一个密码

在HA中请设置Cloud中心管理器(CCM)的地方数据库(DB)比4.8.0.1是分别于版本的CCM旧，或者，如果升级了到4.8.0.1从早版本(原始安装，在4.8.0.1不受影响)后CCM数据库的postgres用户不需要一个密码，当连接到它时。这是一个潜在的安全漏洞。

## 解决方案

在每个DB实例请运行这些命令：

```
响应"* : * : * : 复制 : 密码" >> /root/.pgpass
```

响应“\* : \* : \* : 复制 : 密码” >> ~postgres/.pgpass

```
SED - i 's^(0.0.0.0.*)trust\1md5/ /var/lib/pgsql/9.5/data/pg_hba.conf
```

确认pg\_hba.conf有信任所有实例更改到md5，如果未更改，手工更改词信任到md5。

```
su - postgres
```

```
/usr/pgsql-9.5/bin/pg_ctl重新加载
```

```
\q
```

这重新载入与配置更改的postgres并且保证数据库为密码少的认证不是开放的。

您能确认问题是否是解决的并且登陆对CCM并且运行此命令。如果提示输入postgres密码，请是确定的更改是成功的。

```
psql - h IP_ADDRESS_OF_DATABASE - U postgres
```