

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[开始CIS从跳船Web服务器接口](#)

简介

本文描述如何启动Cisco信息服务器(CIS)有从跳船Web服务器接口的一份session命令脚本的。如果找不到在cs_server.log或cs_monitor.log的任何错误详细信息此方法用于为了排除故障CIS起始失败。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据CIS版本6.2.x和以下。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当您尝试排除故障一起始失败时,您能开始在前景控制台模式的CIS为了:

- 生成服务器启动失败的一更加详细的输出。
- 从进程删除监视器守护程序,在失败里也许是一个元素。
- 允许核心服务器运行,排除需要对于监视器守护程序呼叫和验证服务器进程。

开始CIS从跳船Web服务器接口

完成这些步骤为了开始从跳船Web服务器接口的CIS:

1. 中断CIS服务器以通常方法为了关闭CIS监视器守护程序。
2. 从安全壳SSH会话，请输入`install_dir> \ bin \ composite_server.bat`服务器运行命令。当您输入此命令时，输出在前景没出现。
注意：输入Linux和UNIX系统的`composite_server.sh`命令。
3. 如果CLI提示符没出现，则服务器顺利地开始。如果立即看到CLI提示符，则一起始失败发生了。为了查看失败输出，导航对`<install dir> >日志> cs_server.out.<date-time>`。
4. 登陆以您的工作室或客户端应用为了确认启动是成功的。
5. `ctrl-c`普雷斯为了终止从控制台的服务器会话。