

为定制IAC进度条指示器处理洛戈

目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[要求](#)

[定制进度条洛戈](#)

[配置过程](#)

[验证](#)

[相关信息](#)

简介

本文为定制IAC进度条指示器提供配置示例洛戈。

开始使用前

要求

在尝试此配置前，请保证您符合这些要求。

保证Cisco Intelligent Automation for Cloud版本4.0或以上在您的系统安装。

定制进度条洛戈

在此部分，您提交以信息配置在CIAC 4.0的进度条指示器徽标。

配置过程

本文使用以下步骤更改用于进度条指示器的默认徽标如下图所示所显示。

步骤 1：导航对以下目录

- /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/

步骤2：寻找文件progressBarLoad.js。

- 在progressBarLoad.js中请查找以下html元素：

- `div class="customizeProgressBarLogo64"`

步骤 3：更新类名称使用定制的徽标：更改“`div class="customizeProgressBarLogo64"`”

- 默认情况下进度指示器使用Cisco徽标，并且此的类是：progressBarLogo

注意：如果将使用默认Cisco徽标，更改没有要求。

使用自定义洛戈：

步骤 4：安置您新的徽标在与用于选项1和选项的一模一样的名字的以下目录2下面。改写现有镜像。

- 洛戈镜像目录：/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/

- **注意：**洛戈必须是在.PNG格式。

自定义选项：

选项1 -请使用32px x 32px徽标：更改类名称到class="customizeProgressBarLogo32"并且请使用此名称徽标：progressBarLogo32.png (请替换镜像，如果已经存在)。

选项2 -请使用64px x 32px徽标：更改类名称到class="customizeProgressBarLogo64"并且请使用此名称徽标：progressBarLogo64.png (请替换镜像，如果已经存在)。

选项3 -在进度指示器的徽标类名称对于此不是- > progressBarNoLogo，没有其他更改需要。

[验证](#)

本文档没有任何特定的要求。

[相关信息](#)