

潮汐企业调度器：如何运行在控制台调试模式的Windows万事达

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何开始在调试模式的Windows主服务从line命令。此信息是有用在介入开始主服务的故障排除问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科潮汐调度器5.3.1或以上
- 潮汐调度器万事达

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

步骤

完成这些步骤为了运行在控制台调试模式的Windows主服务：

1. 远程连接并且登陆作为管理员到思科潮汐主调度程序服务器。
2. 点击**Start > Run**为了打开prompt命令。
3. 键入 `cmd` 并按 `Enter`。
4. 键入`cd \程序文件\潮汐\调度器\主控`为了导航到主调度程序的位置。**注意：**默认情况下主调度程序的路径是`C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master`。更换`cd`命令的路径是否没有安装到默认路径。
5. 类型`samaster.exe -调试`。此命令启动在调试模式的主服务程序。一旦运行命令，信息在命令提示符窗口移动。此信息是非常有用，如果主服务不开始，并且，如果不接收重要的日志排除故障。

此镜像提供开始在调试模式的主服务的示例。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)