Tidal Enterprise Scheduler:定义为不继续的作业“等待依赖项”状态在午夜进入跳过状态

目录

简介
先决条件
要求
使用的组件
规则
问题
原因
解决方案
相关信息

简介

当作业被定义为不继续“等待依赖项”状态时，它们会在午夜进入跳过状态。本文档介绍解决此问题的解决方案。

先决条件

要求

思科建议您了解Tidal Enterprise Scheduler(TES)5.3.1.144及更高版本。

使用的组件

本文档中的信息基于TES 5.3.1.144及更高版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

定义为“等待依赖项”状态不继续的作业在午夜进入跳过状态。

原因

此行为是5.3.0版(ENH# 12221)中产品增强的结果，该版本要求作业在未满足其依赖项且未继续的情况下进入“跳过”的最终状态。这是一种替代方式，不是永远被困在等待状态。

解决方案

添加了sysval 109选项，以指示是否应将具有等待状态的所有非结转作业的状态设置为跳过。sysval_string应设置为**Y(**用于跳过的（默认行为）)或**N**，以使它们处于当前状态。如果希望作业转换到替代状态，可以在此系统的整数值中指定，只要它>=到完成状态范围（例如，>= 100），它就会被执行。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems